

移动10kw静音汽油发电机

产品名称	移动10kw静音汽油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW10KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

移动10kw静音汽油发电机

10KW汽油发电机技术参数

设备品名：10KW汽油发电机

机组型号：SW10KWQY

额定功率：10(KW)

后备功率：11.5(KW)

相 数：单相/三相

额定电流：45.5A/26.3A

额定电压：220V/230V/380V/400V

功率因素：1 (cos)

转 速：3600rpm

频 率：(50Hz)

发动机

功 率：SW16P

型 号：SW630F-1

启动方式：电启动/ATS全自起启动

类 型：顶置气门，双缸，四冲程，强制风冷

排 量：670(cc)

油箱容量：30(L)

连续工作：13小时（H）

启动方式：电启动

噪 音：74分贝(dB)

点火方式：T.C.I.

整机尺寸：(长×宽×高) 1050×650×760(mm)

净 重：160(Kg)/千克

毛 重：170(Kg)/千克

动力开关：有

警示系统：有

过载保护器：有

机油保护器：有

机组组成部分：

1) 汽油机

2) 发电机

3) 油箱

4) 机架

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示，汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

移动10kw静音汽油发电机

启动电磁阀的检查。认真检查相关部件，发电机在运行时，人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法。启动时的听，是一个很重要的步骤。以美国原装康明斯发电机为例，只需按下启动按钮，三秒钟之后，即可启动。在这三秒钟之内可听到两个“咔嗒”声。一旦听不到第二声响，就要检查启动电磁阀是否正常工作，若电磁线圈烧断，发电机当然就不能启动。