

## 220A柴油发电电焊机石油单位专用

产品名称	220A柴油发电电焊机石油单位专用
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW220ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

### 产品详情

220A柴油发电电焊机石油单位专用

设备品名：220A柴油发电电焊机

型号：SW220ACY

电焊机配置

电流调节：50-220A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负载率：

焊条：2.5-5.0

发电机配置

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置

动力型号：SW190动力

缸 径：90\*66mm

排 量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长720\*宽515\*高545 ( mm )

整机重量：100kg/千克

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

燃料警示系统：有

整机机组组成部分：

柴油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套与手推把一套、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

一、适用范围：发电电焊两用机，可作

一般发电机用外，还可作[交流电焊机](#)

用。二、原理：很简单，就是在三相输出绕组嵌完后又嵌了一组单相4路绕组（做为电焊绕组）。三、维

护说明：1，日常维护，避雨防潮，仿暴晒。，2，机油更换注意事先，更换机油因在20个小时左右，2次

更换在40小时(更换之后重新计算时间)，第三次是80个小时，以后都是100至120个小时，切记，磨合期间

一定要按照规定更换机油，不然会大大影响机器性能和寿命(不更换机油导致的拉缸之类的厂家也是不负责三包的)。3，机器长期不使用时(一般定义为半个月就是长期了)；因松开机器电池正极线(红色那条)，

机油要放出

来，长期不用机油会腐

蚀机器箱体，严重的还会导致活塞粘住不能再

次使用。4，[空气滤芯](#)，100-120个小时更换机油时顺便检查一下[空气滤芯](#)，给他清理养护一下。