

感应式油烟机开关 金诚 油烟机集成灶开关

产品名称	感应式油烟机开关 金诚 油烟机集成灶开关
公司名称	嵊州市金诚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金诚 配件类型:油烟机集成灶开关 型号:JC-1019
公司地址	嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路16号
联系电话	83507388 13957515113

产品详情

品牌	金诚	配件类型	油烟机集成灶开关
型号	JC-1019	材质	塑料

一、功能键：

弱档键:弱档开/关功能键；

中档键：中档开/关功能键；

强档键：强档开/关功能键；

延时键：延时开/关功能键；

照明键:照明开/关功能键；

电源键：电源开/关功能键；

二、特性：

1.具有全自动漂移补偿开关灵敏度功能

当环境温度、湿度、电压及内部元器件参数等发生变化时，能自动识别并迅速补偿(3秒)，确保感应键处于最佳感测状态。

2.具有伪信号（误码）识别功能

采用扩频调制及积分检波技术，有效抑制外部信号干扰，防止按键被误动作。

3.具有防按键锁死功能

当某个按键被手指或异物长时间覆盖，该键即自动进行单独校验，等待6秒后，即可恢复正常。

4.具有相邻按键抑制功能

当同时按住几个键时，不会引起电脑死机，只有第一个被感应到的按键才会被激活。

使用方法：

u通电：

通电后，发出“嘟——”提示音，表示自检通过，3秒钟内自动检测感应键参数并自动刷新。

(说明:通电3秒钟内，为键值校验期，此时请勿触碰感应键，否则将写入误码，需重启或等待6秒再重新按键)

v开机：

按任意键，即点亮lcd屏和红色电源键，表示已进入待机状态。

w风速控制：

待机状态下，按弱/中/强档键，可切换电机风速，并自动互锁，电机关机时自动取消延时模式。

x灯光控制：

待机状态下，按照明键，独立开/关灯光。（本系统电源板上设有12v直流电源输出端子，可直接

led冷光灯）

y延时：

电机开时，按设置键，进入1分钟延时关机模式，电机档位自动切换到中档，屏幕显示延时关机时间，延时间到，总关机。

延时关机模式下，按此键，可取消延时关机模式，同时关闭电机。

z时钟设置：

电机关时，按住设置键3秒，即进入时钟设置模式，此时小时位闪烁，按设置键，可上调小时，步长为1，若按住不放，可连续上调；按键释放3秒后，分钟位闪烁，此时按设置键，可上调分钟，步长为1，若按住不放，可连续上调，按键释放3秒后，退回到实时钟状态。

{关机：

工作状态下，按电源键，立即关机。

特别提示：

j 10秒钟自动关机：

待机状态下，若10秒钟内，感应键无任何操作，系统将自动关机。

k 2小时自动关机：

工作状态下，若 2 小时内，感应键无任何操作，系统将自动关机。

l 按键亚克力面板或玻璃面板厚度，最佳为3mm~5mm，若采用其它材质或厚度，可能需适当调整软件感测灵敏度。

本公司长期供应生产各种油烟机微电脑开关，轻触感应式油烟机控制板，按键型油烟机开关，集成灶控制板。