

# 纯铜电机30千瓦静音汽油发电机

产品名称	纯铜电机30千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-30GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

纯铜电机30千瓦静音汽油发电机

- 1.经济节能低油耗。
- 2.结构紧凑、低噪音、低污染、高效率。
- 3.电压、频率稳定。
- 4.具有过载保护、操作安全。
- 5.采用无刷交流发电机和电子点火，易于维护。
- 6.价格合理、性能值。自行研制的，具有良好的操控性和安全性，方便用户的操作。

根据用户要求可增加电缆、电缆盘。

相信欧洲狮发电机也是大多数有实际需求的消费者心中向往的选择。新款欧洲狮发电机特征还包括新的、更加精制的全自动系统系统。

欧洲狮三相静音汽油发电机：

发电机以三相交流同步发电机为主，主要由主定子、主转子、励磁定子、励磁转子、旋转整流器及自动稳压器等部分组成。它是一种将机械能转换为交流电能的设备。

一、通常三相同步发电机的定子是电枢，转子是磁好。整个过程开始于柴油机着车驱动交流发电机内部部件。无刷自励发电机的发电原理是利用主转子的剩磁产生一个较小的交流电压（AC）信号在主定子上

。该小交流信号被送到自动稳压器AVR，AVR又将其整流转变为直流（DC）信号，并将其加入在励磁定子。

二、此直流电流通过励磁定子时就产生一个磁场，磁场又依次在励磁转子上感应出一个交流电压，并输送到与其同步转动的整流器中，这交流电压又由旋转整流器转变为直流电。

三、当这直流电压出现在主转子时，就产生一个比原来的剩磁强大的磁场，因而在主定子上感应出一个较高的交流电压。

四、这较高的交流电压循环通过上述整个系统，并感应出更高的直流电压回到转子。这样循环往复直到产生一个近似发电机的额定输出电压。在这时候，自动稳压器开始限制通向励磁定子的电压，因而又限制了交流发电机的总输出电压。电压从没有到设定值的整个积聚过程一般不过出1秒时间，是很短的，这样就可以满足用户尽快投入使用的要求。

主机定子通过AVR为励磁机磁场提供励磁电源，AVR根据来自主机定子绕组的电压感应信号作出反馈，通过控制低功率的励磁机磁场，调节励磁机电枢的整流输出功率，从而达到控制主机磁场电流的要求

纯铜电机30千瓦静音汽油发电机

#### 技术参数

- \*、产品型号：B-30GDI
- \*、额定功率：30KW
- \*、备用功率：32KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-495GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：38L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

## 整体外形及重量噪音

- \*、长：1160mm
- \*、宽：810mm
- \*、高：830mm
- \*、整机净重：340kg
- \*、7m/db(A)：59-72

## 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

## 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

## 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务:

7.整机质保一年 终身成本维护