

1KVA变频电源|1KW变频电源柜|变频变压稳频稳压电源

产品名称	1KVA变频电源 1KW变频电源柜 变频变压稳频稳压电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-5101 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

1KVA变频电源|1KW变频电源柜|变频变压稳频稳压电源产品介绍：

华鑫泰电气以“品质第一，服务至上”为我们的服务宗旨。深圳市华鑫泰电气有限公司是一家专业生产变频稳压电源电气设备的高新技术型企业，

公司专业从事交流变频电源、变频稳压电源、变压变频电源、调压调频电源、稳压稳频电源、60HZ变频电源、400HZ中频电源等各种老化测试电源

的研发、生产、销售、维护等。

1.单进单出变频电源容量（500VA-800KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

2.三进三出变频电源容量（3KVA-2000KVA）输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

3.三进单出变频电源容量（5KVA-1000KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

4.单进三出变频电源容量（3KVA-300KVA）
输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

其它规格支持定制（频率5HZ-2000HZ、电压1V-2000V、容量500VA-2000KVA、产品协商定制

1KVA变频电源|1KW变频电源柜|变频变压稳频稳压电源产品参数：

型号	HXT-5101
容量	1KVA
交流输入	
相数	单相两线+PE
电压	220V ± 15%
频率	47Hz-63Hz
交流输出	
波形	纯正弦波
相数	单相二线+PE
电压	0-150V/0-300V
电流	8.4A/4.2A
频率	50Hz 60Hz,40Hz-499.9Hz
频率稳定度	0.01%
负载稳压率	1%(纯阻性负载)
波形失真率	1%
反应时间	2ms
电源效率	85%
过载能力	0-100%长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断
保护装置	电子电路过电流，过电压，过载，过高温，短路并自动跳脱保护及告警
电压解析度	4位LED数码显示电压0.1V
频率解析度	4位LED数码显示频率0.1Hz
电流解析度	4位LED数码显示电流0.1A
功率解析度	4位LED数码显示功率0.1W
冷却方式	强制风扇冷却
噪音	1M小于60dB
绝缘阻抗	DC500V/20M

耐压性能 AC1800V/5mA

工作环境 湿度90%以下 温度-10--45 海拔1500米以下

外形尺寸（长宽高） 500*430*180mm

设备重量（KG） 32KG

1KVA变频电源|1KW变频电源柜|变频变压稳频稳压电源的应用背景，是基于全国各国电网标准的^o不一致，大多数有关出口电器产品的厂商需要电源模拟不同国家的电网，为工程师设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等服务，这就需要设备电源能够提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出；而进口某些电器设备的也需要对产品适用于我国电网标准进行变压、变频等实验，品质检测等工作，进而依此保证进口的有关电器设备的正常工作

1KVA变频电源|1KW变频电源柜|变频变压稳频稳压电源广泛适用于家电制造业、[电机](#)

、电子制造业、IT产业、电脑设备、实验室等设备场所：家电业制造商如：空调设备、咖啡机、洗衣机、榨汁机、微波炉、收录音机、冰箱、DVD、洗尘器、电动剃须刀等产品的测试电源。电机、电子业制造商如：交换式电源供应器、变压器、电子安定器、AC风扇、不断电系统、充电器、继电器、压缩机、马达、被动元件等产品的测试电源。IT产业及电脑设备制造商如：传真机、影印机、碎纸机、印表机、扫描器、烧录机、伺服器、显示器等产品的测试电源。

实验室及测试单位如：[1KVA变频电源|1KW变频电源柜|变频变压稳频稳压电源](#)

测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、OQC（FQC）测试、产品测试及研发、研究单位最佳交流电源。航空/军事单位如：机场地面设施、船舶、航天、军事研究所等的测试电源