

供电站用6KW柴油发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供电站用6KW柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

供电站用6KW柴油发电机 大泽发电机组采用新研发技术，使发电机尺寸和重量上减小了40%，代表了当今世道中小型发电机的高水平，可广泛满足各种电力需求，为各类家用和专用设备提供优质理想的电力，如各类灯具、电动工具、电动设备、电脑及装有微型计算机芯片的敏感电器设备，也可以应用于许多场合和小型便携式电动工具等。由于发电机工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于发电机组的电气性能指标。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO188F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：15HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：175kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

小型发电机出现故障后,要根据故障现象观察分析,以确定故障部位和原因,逐步缩小检查范围。可按下列顺序进行检查:先检查配电箱的直流和交流电路,后检查小型发电机的直流和交流电路;先在小型发电机运转中检查,待查明故障原因,再酌情决定是否须停机检查。先查外部,后查内部。小型发电机的机件出现故障后,会产生无电压输出、输出电压过低或电压不稳、温升过高、不正常的敲击声、电刷的摩擦表面出现强烈的火花等。现将各机件损坏后可能出现的毛病和处理方法介绍如下。由简到繁地顺序进行。检查电路故障的方法有:外表检查法、短路检查法、万用表测量法等。