

中兴ZXDU58 W121电源机柜48V120A

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU58 W121电源机柜48V120A |
| 公司名称 | 山东格伦德电源科技有限公司 |
| 价格 | 3600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南市历城区山大北路 |
| 联系电话 | 15315678277 |

产品详情

中兴ZXDU58 W121室外一体电源机柜48V120A ” 参数说明是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：2000W-8000W输入电压：220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：串联式开关电源供电系统：二级配电设备

中兴ZXDU58W121室外电源，中兴通信电源

中兴室外电源ZXDU58 W121几大主要产品特点

中兴ZXDU58 W121系统是30 A (-48 V) 系列通信电源产品。ZXDU58 W121系统具有强大的野外环境适应能力，可在户外的恶劣环境中使用；具有集中监控、电池维护和管理的功能，满足户外型智能无人值守的要求。

中兴ZXDU58 W121系统采用了国际上先进的整流器变换技术，能充分满足接入网设备、远端交换局、移动通讯设备、传输设备、卫星地面站和微波通讯设备的供电需求。

中兴ZXDU58 W121使用环境：

工作温度 -40 ~ +55

存储温度 -40 ~ +70

相对湿度 10%~90%

大气压 70 kPa ~ 106 kPa

场地要求 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有**危险，没有震动颠簸，地板倾角 5°

防水、防尘 IP55

中兴ZXDU58 W121交流配电：

额定输入电压 单相220 VAC/三相380VAC

可波动电压范围 80 VAC ~ 300 VAC (相电压)

频率 45 Hz ~ 65 Hz

**输入电流 100 A

输入功率因数 0.99 (满载)

C级防雷泄放电流 40 kA

D级防雷泄放电流 20 kA

交流备用输出 2路。其中1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流备用输出，给电池柜加热板供电

中兴ZXDU58 W121直流配电：

输出电流 120 A (满配置)

输出电压 -42 VDC ~ -58 VDC可调

负载输出 *多6路，各路容量可为6 A~63 A

电池输入 2路电池输入，100 A空开

衡重杂音电压 < 2 mV

峰-峰值杂音电压 150 mV (20 MHz带宽)

效率 90% (额定输入满载情况下)

直流防雷泄放电流 5 kA

保护功能 可根据用户需要灵活配置一、二下电负载的路数

安全规格 符合IEC950标准

中兴ZXDU58 W121机柜尺寸和重量：

外形尺寸

组合机柜 600 mm × 1745 mm × 600 mm (宽 × 高 × 深)

分体机柜

整流柜： 600 mm × 945 mm × 600 mm (宽 × 高 × 深)

电池柜： 600 mm × 945 mm × 600 mm (宽 × 高 × 深)

重量

组合机柜 满配置时200 kg (不包括主设备和电池组)

分体机柜 满配置时整流柜130 kg (不包括主设备) , 电池柜70 kg (不包括电池组)

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。