

# E6B2测速传感器厂家直供

产品名称	E6B2测速传感器厂家直供
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	消耗电流: 150mA 输出电压:0.5V ~ 10 重量:0.2Kg
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

## 产品详情

### 速度传感器

(俗称测速编码器)

产品名称:速度传感器

规格型号: E6B2/60-12型

### 适应范围

E6B2/60-12C型速度传感器可为企业现代化管理提供重要的信息,具有结构简单,操作方便,便于系统管理等,广泛应用于电力、冶金、煤炭、化工、食品、烟草、建材、港口等行业的称重给煤机、电子皮带秤、螺旋称重给料机、配料秤、称重给料机设备。

### 工作原理

测速传感器安装在皮带机尾部滚筒,测速大直径滚筒或测速滚轮上,测速滚筒/滚轮安装在回程皮带的上表面,消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器,皮带运行时,速度传感器发出一系列速度脉冲,每一个脉冲代表皮带行程的一个单位长度,脉冲频率和皮带速度成正比。

速度传感器的组成 称重传感器由四部分组成:敏感元件、变换元件、测量元件、辅助电源。

## 系统特点

激励电压：24VDC  $\pm$  5%；

软连接技术，更有效地保护了测速度且提高了设备的使用寿命。

测速传感顺软连接、万向节、关节轴承等皮带秤配件。

无碳刷脉冲发生器，不需调整，无需维修；

封闭性能好，适用于户外安；

适应温度：-20 ~ 60 ；

铸铝外壳，具有良好的屏蔽性

温度灵敏度：零值时为  $\pm$  0.0003% ，满值时为  $\pm$  0.0004%

## 主要技术参数

### 60-12系列速度传感器

一般用途的皮带秤60-12B、N12B、N12F、SM12D、OVW2-06-2MHT、EL42A600Z5/28P6S6PR2，EC40A6-P4AR-600用于运行速度变化较大配料秤、给煤机称重给料机；

### E6B2系列速度编码器

空心轴内径： 6

电源电压：12VDC;15VDC,24VDC

消耗电流： 150mA

输出电压：0.5V ~ 10.0V

响应频率：8.5KHz

允许机械转数： 1000r/min

启动力矩：1  $\times$  10<sup>2</sup> N.m

使用温度：-10 ~ 70

相对湿度： 95

构造：防尘

重量：0.2Kg

速度传感器接线方法

接线：打开盖子，按图标识接线，接线后盖好上盖。注意上盖和接线口的密封。

将安装支架架焊接在机架上，速度传感器固定在支架上；

使用软连接把速度传感器和测速滚筒轴心连接起来，保持速度传感器轴心与测速滚筒轴心在一条线上；

另一端连接称重仪表9、10/11号端子安装说明书接线；

工作条件和安装条件

环境温度： —32 —60 电源电压：

24VDC

售后服务及质保期

科霖机械服务承诺：徐州科霖机械设备有限公司经过不断探索，并积累企业管理运营经验，总结出了一套完整的、可移植的售后服务的管理模式（我们的产品郑重承诺，一年保修、终身维修。科霖机械顺利地通过了ISO9001:2000认证，为今后的企业发展奠定了坚实的基础。公司在发展战略上高瞻远瞩、积极进取。徐州科霖机械设备有限公司总是向前迅猛发展，它不骄不躁、不卑不亢，展示出了一个的企业风范。它凭借非凡的售后服务和强大的销售网络，不断推出新概念，树立了一个高质量、高品位的企业形象。

质保期：设备运行之日起质量\*证18个月；

公司简介

徐州科霖机械设备有限公司坐落于云龙区环乡路19号，是致力于称重、测控、监控、输送等工业控制行业，集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的高新技术企业。主要有拉姆齐称重仪表配件,电子皮带秤,皮带纠偏装置,称重给煤机、敞开式称重给料机、配料秤、螺旋给料机、输送机、称重仪表、效验链码、采制样等称重设备及拉姆齐同行业备件，广泛应用于水泥、建材、码头、化工、粮食、矿山、电力、冶金等行业。

公司拥有一批年富力强，经验丰富、知识扎实，具有顽强、敬业精神的企业骨干。公司按照现代企业制度要求，科学管理，责权分明，在涉及领域内学术\*\*，技术独特，并与多家科研院所及行业建立紧密的合作伙伴关系，使企业的综合实力不断提升。

公司以科学、质量、技术、服务为宗旨，在诚信的原则下，积极为用户提供满意的服务。