

# 山特3C3PRO60KS 60KVA 48千瓦UPS电源现货

产品名称	山特3C3PRO60KS 60KVA 48千瓦UPS电源现货
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

### 山特3C3PRO60KS 60KVA 48千瓦UPS电源现货

山特城堡3C3 PRO60KS 60KVA系列UPS每一相由一个单独的PFC电路把交流转换成直流再经过逆变器（Inverter）将直流转换成交流输出。同时，提供一块单独的控制器，对PFC电路进行的实时控制和数据采集，以使整个系统更协调的运行/更及时的把系统状态反馈给用户。同时，通过对电池充电方式的控制，有效地延长了电池的使用寿命。双市电的输入结构提高了整个系统的可靠性。

应对中国电网要求设计，提供较宽的输入电压范围210VAC~475VAC。能适用恶劣的电网环境。优异输入频率范围使UPS能适应发电机等不同供电设备。IGBT调频智能整流逆变技术，输入功率因数高达0.99，输入电流谐波低到3%；输出电压电流性能更加优异。强大的过载能力：110-125%的负载可正常运行10分钟；125-150%的负载可正常运行1分钟。并具有输出短路保护能力。更灵活的电池配置3C3 PRO系列UPS可通过修改参数设定，弹性调整需配置的每组蓄电池节数（32节、30节、或28节）。通过此功能，可在UPS使用过程中，对蓄电池组中少量损坏的电池进行剔除，从而有效解决因个别电池损坏而造成对整组蓄电池寿命的影响问题。

### 3C3 系列 技术参数指标

型号	3C3-20KS/-ISO*	3C3-30KS/-ISO*	3C3-40KS/-ISO*	3C3-60KS/-ISO*	3C3-80KS/-ISO*
额定容量	20kVA/16kW	30kVA/24kW	40kVA/32kW	60kVA/48kW	80kVA/64kW

输入	标称电压	380VAC (3 4W)										
	标称频率	50Hz										
	电压范围	-25%~+20%										
	旁路电压范围	± 15%										
	市电同步频率范围	± 5Hz										
	功率因数	0.95以上										
	隔离	否 / 是										
输出	电压	380VAC/220VAC (3 4W)										
	功率因数	0.8										
	电压稳定度	± 1%										
	非市电同步频率稳定度	± 0.1%										
	不平衡负载	100%										
	过载	120% 10min , 150% 30s										
电	池	384VDC										
	额定充电电压	432VDC										
环	境	工作温度 0 ~40										
		储存温度 - 25 ~+55										
		工作湿度 20% ~ 90%										
		海拔高度 海拔高度1000m以下 (超出1000m需减额度输出)										
外	观	尺寸 (W × D × H) (mm × mm)	380 × 685 × 1030	460 × 785 × 1235					673 × 835 × 1550			
		重量 (kg)	105	155	130	240	145	275	270	450	280	530

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询