

## HT-CZ-转速传感器

产品名称	HT-CZ-转速传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:上仪振动仪表 型号:HT-CZ
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

### HT-CZ-转速传感器

HT-CZ-转速传感器技术参数 输出电压波形: 渐开线齿轮 — — — 近似正弦波,若齿轮略有偏心则为调幅正弦波;孔板 — — 近似方波. 温度范围: -20 ~ 80 或 (-30 ~ 130 ) 螺纹

尺寸: M16 × 1.0或M16 × 1.5 M16 × 1.0或M16 × 1.5 电线或接头:

整体电缆或用接头 测量范围 10 ~ 10000r/min (60齿) 输出信号幅值: 30r/

min > 500mV (测试条件: 发讯齿轮, 齿数为60, 材料为电工钢, 模数为2, 传感器端面距齿顶1mm

)。信号幅值大小, 与转速成正比, 与端面和齿顶间隙的大小成反比。齿轮材料: 应采用高导磁材料。齿形: 渐开线齿形是最合适的齿形。用大模数的齿轮或用其它的齿形将会产生巨大的波形畸变。这将会妨碍精确的检测。如果主轴在轴向有移动, 则应注意磁极的中心一定要处在齿轮的位置上。