

4G工业路由器 带GPS/管理云台/IPSET/VPN

产品名称	4G工业路由器 带GPS/管理云台/IPSET/VPN
公司名称	深圳市易控智能系统有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:易控 型号:SM620—G 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区登良路南油第二工业区2062层209-B5 (恒裕中心B座)
联系电话	15986615304

产品详情

有管理云平台、带VPN、带IPSEC、带GPS、带DTU串口 (232、485)

一.1 产品外观

灯位描述：

名称

状态

描述

Link灯

熄灭

没找到模块或者SIM卡

慢闪

找到模块和者SIM卡

快闪

拨号中

常亮

已上线

LAN灯

闪烁

接入网口线并有数据传输

灭

未接入网口线

系统灯

慢闪

系统正常运行

闪

系统处于复位状态

灭

未接入电源

WAN灯

接入网口线并有数据传输

未接入网口线

按键描述：

名称

功能

RST复位按键

长按8秒，可以将系统初始化

PUSH按键

按下可以将弹出SIM卡卡槽

3端口描述

LAN口、WAN口、电源接口

名称

功能

电源接口

连接电源

WAN口

连接外网，亦可以做POE供电口

LAN口

连接电脑或者交换机等设备，亦可以做POE供电口

描述：

名称

功能

ANT WiFi

WiFi天线接口

ANT 3G/4G

LTE天线接口

UART接口

串口接口

SIM

SIM卡槽

WAN连接外网，电源接口连接电源，设备自动将有线网络信号转换为无线信号。无线名默认为“C
rabox_XXXXXX” (XXXXXX是贴在机身背面条形码的后六位)，无线密码默认为“12345678”。

安装注意事项 操作环境要求

工作温度

-25 ~60

存储温度

-40 ~85

工作湿度

5%~95%无凝冰

防护等级

IP31

设备管理

备注：以下操作在设备未接入外网状态下进行。若已接入外网网络，请拔下外网线，然后按照以下步骤进行操作。

1 连接并登陆设备管理页面

1. 使用一根网线分别连接设备的LAN口和电脑的网口。
2. 等待十几秒后，电脑自动获取到地址。
3. 打开浏览器页面，在浏览器页面地址栏中输入设备的网关地址“192.168.1.1”（设备的网关地址标记在设备背面的标签上，默认地址为192.168.1.1）进行页面跳转。
4. 页面跳转成功后，会显示出设备的登陆界面，请在页面中按照提示输入密码“admin”（密码标记在设备背面的标签上，初始密码默认为admin），然后点击<登录>按钮。
5. 成功登陆设备管理界面，可以查看设备的基础信息并进行设备操作管理。

基础功能介绍1 系统状态

系统界面可以直观的展现设备当前的所有状态信息，特有的模块弹窗界面可以清晰准确的显示更多设置信息。

运行时间：自动显示运行天数和当前的软件版本。

资源使用率：实时监测设备的使用率，避免出现设备高温运行的情况。

实时流量监控：自动实时监测接入设备使用网络的速率。

外网信息：显示设备获取到的WAN口信息和当前设备使用的网络模式。鼠标点击此模块时，页面自动弹出连接网络的详细信息。

内网信息：显示设备的网关信息（即管理界面的网址）、设备的无线名称、设备的连接数、设备网口的连接状态。当网口线接入网口的时候，网口图标会如上图一样亮起。鼠标点击此模块时，页面自动弹出无线信息和内网设置的详细信息。

无线信息：显示设备无线名称和密码，无线信息一目了然。

4G信息：显示设备检测到的SIM的型号、当前SIM状态、信号强度。当没有SIM卡插入时，页面会提示模块异常。鼠标点击此模块时，页面自动弹出当前使用的手机序列信息和运营商信息等详细信息。

虚拟专网：显示出各类VPN的当前连接状态。鼠标点击此模块时，页面自动弹出页面相关VPN连接的详细信息。

高级应用信息：显示常用应用的当前状态。鼠标点击此模块时，页面自动弹出更多的应用状态信息。

系统模式

系统模式中含有三个模式，可以根据实际应用场景进行模式的切换使用。