

原装BRJ系列中间继电器英国BALSEAL(巴塞尔)

产品名称	原装BRJ系列中间继电器英国BALSEAL(巴塞尔)
公司名称	广州祥驰电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地西6号1号楼211房（注册地址）
联系电话	020-28218081-801 18666096206

产品详情

BRM2024L BRM2A230L BRM2D024LT BRM2D024LW BRM2A230LT BRM2A230LW

BRM4D024L BRM2A230L BRM4D024LT BRM4DA230LW BRJ-G1D024L BRJ-G2D024L

BRJ-G1A230L BRJ-G2A230L BRJ1D024W BRJ2D024W SRY2E SRY4E SRY2S SRY4S

SRJ1E SRJ2E SRJ1W SRJ2W BRT1D024L-TE BRT1D024-TS BRH2D024L BRH2A230L
BRH4D024L BRH4A230L SRH2E SRH4E

BRN4A024 BRN1D024

BPS24-35 BPS24-50 BPS24-100 BPS24-150 BPS24-200 BPS24-350

BPS12-35 BPS12-50 BPS12-100 BPS12-150 BPS12-200 BPS12-350

BPS24-35X BPS24-50X BPS24-100X BPS24-150X BPS24-200X BPS24-350X

BPS12-35X BPS12-50X BPS12-100X BPS12-150X BPS12-200X BPS12-350X

BPG24-15 BPG24-30 BPG24-50 BPG24-70 BPG24-120 BPG24-180 BPG24-240

BSA1544D032 BSA2044D032 BSA2544D032 BSA3044D032 BSA4044D032 BSA5044D032 BSA6044D032
BSA8044D032 BSA10044D032 BSA12044D032

BSC1044D032 BSC 1544D032 BSC2044D032 BSC2544D032 BSC3044D032 BSC4044D032

BSD1044D032 BSD1544D032 BSD2044D032 BSD2544D032 BSD3044D032 BSD4044D032 BSD5044D032
BSD6044D032 BSD8044D032 BSD10044D032 BSD12044D032 BSZ-HH0032 BSZ-HH0060 BSZ-

HH0080

中间继电器，开关电源，固态继电器

BRJ系列中间继电器

大容量主触点

1C/O触点12A 2C/O触点8A

线圈规格满足95%以上工业应用场合

DC : 6V , 12V , 24V , 48V , 110V 等

AC : 24V , 110V , 230V 等

机械指示窗，功能测试杆(可选)

LED指示动作清晰可见

MAGNETIC RELYA

性能特性

接触电阻

应用范围:

适用于工业领域类机械设备及过程控制各系统

中信号扩展、放大、隔离和转换。

动作电压

动作时间

释放时间

释放电压

介质耐压

75% 以下（常温环境）

20ms 以下

10ms 以下（无二极管） / 20ms（含二极管）

触点间 1000VAC（1min）

100m 以下（DC6V 1A）

5% 以上（常温环境）

异极触点间 3000VAC（1min）

耐浪涌电压 8000VAC（1.2/50 μ s）

绝缘电阻 1000M（500VDC）

耐振动性误动作 10-55HZ（双振幅 1.5mm）

耐久 10-55HZ（双振幅 1.5mm）

耐冲击性误动作 98m/s²

耐久 980m/s²

电气耐久性 100,000 次

机械耐久性 10,000,000 次

使用环境温度 -40~55（工作）； -40~85（储存）

触点特性

触点构成

接点材质

最大切换电流

最大切换功率

触点负载

银合金

12A

3000VA/360W

转换型（1 form C）

12A 250VAC/300DC(1C转换型)

转换型（2 form C）

8A

线圈特性

2000VA/260W

额定电压 额定电流 功率

(V/DC) (mA) (mW)

12DC

24DC

48DC

110DC

44.4

22

11

4.8

530

(V/DC) (V/AC)

继电器型号

额定电压 控制电压 触点电流 LED指示灯 机械指示窗 测试按钮 最小包装数 继电器型号

1CO

2CO

DC : 12V、24V、48V、110V

AC : 24V、48V、110V、230V

有

可选/T 20 BRJ-G 1D024L

BRJ-G 1A230L

BRJ-G 2D024L

BRJ-G 2A230L

20

可选/T

线圈与触点间 5000VAC (1min)

使用环境湿度20-80% RH

8A 250VAC/(2C转换型)

最小适用负载DC5V/100mA

线圈阻抗

()

270 ± 10%

1090 ± 10%

4350 ± 10%

22830 ± 15%

(V/AC) (mA) (VA)

12AC

24AC

48AC

110/110AC

93.0

46.5

25

11.0/13.0

1.2~1.4

66.2 ± 10%

265 ± 10%

1060 ± 10%

4600 ± 10%

220/240AC 5.0/5.9 22260 ± 15% 1.2~1.4

DC5V/100mA

BALSEAL固态继电器/中间继电器产品/开关电源产品等 全国客户服务热线：400-100-6328

