

# 北京10千瓦汽油发电机 大泽10kw汽油发电机

产品名称	北京10千瓦汽油发电机 大泽10kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

北京10千瓦汽油发电机 大泽10kw汽油发电机这关乎您后期使用效率的增加，和发电机组使用寿命的长短。并不是一句我们价格低就能引诱您购买的想法。尤其是成本这才是您应该考虑的。发电机组使用寿命是多长时间，其实发电机组的寿命长短也取决于在平常如何正确地去使用它，如果按照使用的技巧来维护使用，会直接增加其寿命时间。首先的弄清楚的是，发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器这三种滤清器，要延长汽油发电机组的使用寿命，在使用过程中，就要加强空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器这三滤的保养，充分发挥它们的作用。

北京10千瓦汽油发电机 大泽10kw汽油发电机空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的汽油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

\*、技术参数

\*、型号：TOTO10

#### 发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

\*、发动机型号 TOR-670

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：双缸风冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

\*、油箱容积：28L

\*、润滑油容量：1.1L

\*、发动机排量：0.65L

\*、气缸数量：直列 双缸

\*、动力载保护：有

#### 整机参数

\*、工作时间：12H

\*、噪音（db）7M 54-59

\*、燃油表：有

\*、整机电保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：180/220kg

\*、外形尺寸：1140\*655\*930mm

#### 发电机组标准配置如下

\*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

\*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

\*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

#### 自选配件（费用另计）

\*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

\*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

\*、发电机云控系统 变频启动装置

\*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

\*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

#### 随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 售后服务：

保修一年，终身成本维护

北京10千瓦汽油发电机 大泽10kw汽油发电机现在发电机的存在已经深深的融入到了我们的生活当中。你像很多家庭都会有备用发电机组放在家里以备不时之需。但是发电机在室内使用也还是有很多注意事项的因为这关乎安全问题。在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 隔音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有符合标准的防震垫或用底脚螺栓。机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由标准人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。