

2-18GHz低噪声放大器厂家直销

产品名称	2-18GHz低噪声放大器厂家直销
公司名称	东莞市天兴电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市莞城地王商务中心1505
联系电话	86-0769-33602333 13642801949

产品详情

2-18GHz低噪声放大器厂家直销

技术参数：

型号 LNA-2659-5FE-592

频率 2 - 18GHz

噪声系数 5.6 dB \pm 1.2dB

增益 30 dB(典型值)

驻波比 <1:2.5 (典型值)

最大输入 4.5dBm (MAX)

连接器 50 /SMA母头

电源 220V/50Hz (AC , 功耗<40W)

尺寸 235x120x104 mm

净重 约1.75Kg

工作温度 0~40

安全和安装注意：

以下为使用该设备前应注意事项：

在清洁或重新插电前，断开射频输入；

不要将该设备靠近水或高温、潮湿的地方或户外；

该设备电源输入使用3线制连接，交流:170V-260V,火线、零线和地线；

不要将该设备放置在不稳定的平台和桌面上,以免滑落伤人；

提供正确的保护地线；

该设备外部AC220V供电时必须接漏电保护装置；

该设备工作时通风散热，需预留足够的空间,避免阻塞风道；

使用操作及说明：

低噪声放大器输入端SMA连接器连接输入INPUT；

低噪声放大器输出端SMA连接器连接输出OUTPUT；

电源为AC 220V/50Hz ；

拨动开关至位置I,电灯亮起，低噪声放大器工作；

拨动开关至位置O,电灯熄灭，低噪声放大器待机；

注意：放大器长时间不使用。请断开AC220V电源；