

带焊机7千瓦柴油发电机

产品名称	带焊机7千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO7900ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

带焊机7千瓦柴油发电机柴油发电机组的长期存放会对柴油发动机和交流发电机形成决定性的不利影响，而正确的存放工作可使不利影响减少到小。所以，正确的存放方法是十分必要的；柴油发电机组的存放应按步骤进行，包括将机组全面清洁并保持机组的干燥通风及更换适当品质的新润滑油和彻底放掉水箱内的水并将机组作防锈处理等；机组的存放地点应能确保不被其它物品砸到，以免发生损害；

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO7900ET-J

发电机参数

- *、额定功率：7KW
- *、后备功率：7.2KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220/380V
- *、结构类型：静音式
- *、功率因素：0.8/1
- *、相数：单/三相
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：0#或-10#柴油
- *、调速方式：自动调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：单缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO190F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：80*75mm

*、发动机功率：16HP

*、压缩比：19:1

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音（db）7M 65-73

*、燃油表：有

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：178kg

*、外形尺寸：950*570*770mm

*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

带焊机7千瓦柴油发电机整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90。静音柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转，并做好必要的保养；对于新的或长期不用的发电机在投入正常运行之前，必须经过严格的检查，

带焊机7千瓦柴油发电机主要检查绕组绝缘情况、接线情况等，如有不符，进行必要处理；静音柴油发电机起动后应慢慢提高转速，经检查确认一切完好的前提下，可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时，着重检查机油压力，有无异响，励磁电流、三相电压变化等，如有异常情况——应立即停机检查。查明情况后，再行起动；如一切正常，即可投入正常运行；操作人员要严密监视控制屏上的仪表的变化情况，是否在许可范围，并作相应的调整。