

汽车站备用12千瓦柴油发电机

产品名称	汽车站备用12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

汽车站备用12千瓦柴油发电机 大泽动力静音型发电机组具有的降噪音功能，该发电机组广泛应用与医院，学校等多个行业，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求。大泽动力.发电机组重要的特点就是,噪音极低。这是由许多部件一起工作才能达到的结果。由于采用风冷技术,不需要冷空气进入机组,从而使机组周围空气保持稳定。有效的风冷系统需要散热器与主机分开独立安装。噪音降至68dB(a) ~ 75dB(a)之间(距声源7m处测)；特设快速开启盖板，维护保养方便。静音型发电机组直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

大泽发电机的启动机一定要维护和保养好，这样才能保证在突然有故障停电的时候启动机正常启动大泽.发电机组进行供电。所以平时在使用启动机的时候一定要特别注意。下面将向大家介绍使用大泽.发电机启动机需要注意的事项。

大泽.发电机每次启动连续工作时间不应超过10s，两次启动之间的间隔时间应在2min以上，防止电枢线圈过热而烧坏。如三次不能启动成功，则应查明原因后再启动。

当听到驱动齿轮高速旋转且不能与齿圈啮合时，应迅速松开启动按钮，待启动机停止工作后，再进行二次启动，防止驱动齿轮和飞轮齿圈互相撞击而损坏。

在寒冷地区使用大泽.发电机组供电时，应换用防冻机油；启动时，还应用“一”字长柄螺丝刀在飞轮检视孔处扳动飞轮齿圈几周后，再进行启动。

机组启动后，应迅速松开其启动按钮，使驱动齿轮退回到原来的位置。

机组在正常工作中严禁再次按压大泽.机启动按钮。

应定期在启动机前、后盖衬套内添加润滑脂，防止发生干摩擦损坏轴与衬套。