

# 富汇FHTZ-018闪光门铃及火灾报警一体机

产品名称	富汇FHTZ-018闪光门铃及火灾报警一体机
公司名称	合肥富汇电子科技有限公司
价格	540.00/套
规格参数	品牌:富汇 功能:闪光、音乐、燃气、火灾 适应人群:听力障碍人士以及身残病人
公司地址	安徽省合肥市包河区桐城南路
联系电话	15955115785

## 产品详情

组件：

门铃发射器、闪光语音接收器、燃气报警器、烟感报警器四个部分组成

型号：FHTZ-018

技术参数：

### 一、门铃发射器

1.尺寸规格：78mm\*49mm\*18mm

2.输入电压：DC 12V（23A电池）

### 二、闪光语音接收器

1.尺寸规格：121mm\*81mm\*55mm

2.接收距离：空旷距离100m

3.语音提醒：门铃（您好！有客来访！）

燃气报警（请注意！天然气泄露了！）

烟感报警（请注意！远离火源！）

4.闪光提醒：12颗超高亮LED（红，绿，蓝，黄各3颗）先以流水方式闪10圈，

门铃（绿色LED灯亮起）

燃气报警（蓝色LED灯亮起）

烟感报警（红色LED灯亮起）

5.工作功耗：2W

6.工作频率：50Hz

7.工作电压：220V（家庭电源）

8.可根据需要自行进行对码操作

### 三、燃气报警器

1.尺寸规格：153mm\*110mm\*44mm

2.感应气体：煤气、天然气、液化石油气

3.报警浓度：煤气（0.1-0.5%）天然气（0.1-0.3%）液化石油气（0.1-0.5%）

4.工作电源：AC220V ± 10%

5.工作环境：使用温度：-10-50 ° C 相对湿度： 97%

6.工作电流： 25mA 报警电流 40mA

7.报警音量： 70dB

### 四、烟感报警器

1. 尺寸规格：110\*110\*50

2. 材质：PVC高强度环保材料，耐高温，不易燃烧

3. 探测方式：光电探测

4. 报警声：>85db

5. 响应时间：5S

6. 发射距离：20米

7. 工作频率:315MHZ

8. 吸顶式安装，可手动测试，手动复位

9. 工作电压 : DC9V