

重庆直流高压发生器200KV3MA .

产品名称	重庆直流高压发生器200KV3MA .
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

ZGF-200KV/3mA直流高压发生器

一、简介：

ZGF200KV/3mA直流高压发生器。适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。

ZGF中频直流高压发生器采用中频倍压电路。应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论，采用特殊、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。

ZGF200KV/3mA直流高压发生器采用电压大反馈。因此输出电压稳定度得到大幅度提高，电压漂移量极少，高压过压稳定采用数字拨盘开关，能将整定电压值直观显示，并具有较高的整定精度；增设了高精度0.75U DC-1mA功能按钮,给氧化锌避雷器测量带来了极大的方便;输出电压调节采用单个多圈电位器,并有刻盘指示,调节精度高,操作简单.整个试验器的体积小,重量轻,便于现场作业。

二、ZGF200KV/2mA直流高压发生器的主要技术性能和特点：

规格	60/2	80/2	100/2	120/2	200/2	200/3	200/5	300/2	300/3	300/5
技术参数										
额定电压 (KV)	60	80	100	120	200	300				
额定电流 (mA)	2	2	2	3	5					
额定功率 (W)	300	160	240	400	600	1000	900	1500		
电压测量精度	数显表 ± (1.0%读数 ± 0.2KV)									
电流测量精度										
波纹系数	0.5%									
电压稳定度	随机波动，电源电压变化 ± 1.0%时 1%									
过载能力	空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流									

