

# 别墅用数码变频省油汽油发电机3kw

产品名称	别墅用数码变频省油汽油发电机3kw
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW3KWSM
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

别墅用数码变频省油汽油发电机3kw

3KW数码变频汽油发电机新技术参数

设备品名：3KW数码变频汽油发电机

机组型号：SW3KWSM

发电机参数

额定可输出频率：50HZ/60HZ

额定可输出电压：220V/110V

额定输出功率(KW)：3

大输出功率(KW)：3.5KW

直流电压：12V 8.3A

功率因数：1 ( cos )

交流电压：220/110V

发动机参数

燃料：汽油

冷却方式：风冷

缸数：单缸

排气量：270CC(环保)

发动机额定输出：5.6KW ( 2000RPM )

发动机后备输出：6.2KW ( 3600RPM )

活塞冲程(mm)：77\*58mm

发动机系统方式：T.D.I

系统启动方式：手拉式反冲启动/电启动/遥控启动

油箱容量：13L

消耗燃料度：320G/KW.H

连续工作时间：满载8小时 ( H )

噪音 (7m 距离)60分贝(dB)

符合的认证证书CE, GS, EPA, CARB, CSA

机器尺寸：长 640mm\*宽 500mm\*高 555mm

整机重量：54KG

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、安装小工具包、资料各壹套

闪威动力静音汽油发电机检修在解体发电机组之前不应急于拆解发电机

组，应先清洁发电机组上的油污、泥沙等杂物。正确

使用各种工具，拆解发电机组，拆下的各种配件，螺

栓等应放到指定的地方，不能随地乱放，拆下的配件

应仔细清洗，在清洗过程中检查部件的磨损情况，发

现问题及时维修更换，检修发电机组电路时，应对电路有一个基本概念，对电路工作流程应掌握。发电

机电路看似复杂，你只要掌握了电路工作流程并把它们按照工作原理，简化为几小块这样检修就不困

难了，我认为检修发电机电路应使用仪表检测电路，用检测到的数据加以判断，决定故障所在。

发电机又无刷和有刷区别：

无刷发电机就是比较好打理，但是无刷发电机没有刷发电机的电压稳，

发电机永磁和励磁汽油发电机之分