

电梯控制器 ZH8080

产品名称	电梯控制器 ZH8080
公司名称	上海智衡电子科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:ZH8080 类型:大厦一卡通系统 通讯速度:9600 (Kbps)
公司地址	上海市闵行区莘庄工业区光华路1188号
联系电话	15921309658

产品详情

型号	ZH8080	类型	大厦一卡通系统
通讯速度	9600 (Kbps)		

zh8080 ic卡电梯管理系统是用于楼宇分层控制的多功能通道控制器，zh8080 ic卡电梯管理系统可用于满足物业管理公司或管理人员对楼宇内各种人员的进出更有效、更安全的管理需求。所有进入楼层的持卡人，都必须先经过ic卡电梯管理系统授权。进入楼层时，不同的人有不同的权限分配，每个进入的人经过授权可以进入指定的区域或楼层，并且可以根据时间表进行授权管理。如未经ic卡电梯管理系统授权，无法进入管理区域的楼层，并对重要楼层进行时间段控制。zh8080 ic卡电梯管理系统不管是脱机运行还是联机控制，都可记录大量的交易数据，使得楼层的所有人员进出记录都有据可寻。

zh8080 ic卡电梯管理系统 可控制16层电梯，增加扩展控制板可控制32层电梯,支持wiegand 26bit wiegand 32bit wiegand40bit。

zh8080 ic卡电梯管理系统具有多种系统板状态监测和自检（例如：外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位等

提供两个标准的读卡器接口

支持wiegand 26bit wiegand 32bit wiegand40bit

支持aba（第二轨道）

支持生物识别技术

支持指纹识别技术

支持水印磁卡

支持条码技术

控制器具有休眠、安全、常开等几种工程模式

支持rs-485组网功能，可独立脱机运行使用

最多可管理7500个使用者，增加ram存储器，可扩展至80000持卡人

在非联网状态下可独立保存4096条记录，数据掉电保持时间超过90天

当重新联网时数据自动上传

输入:

1组外部紧急停止信号输入端子

1组消防信号（有源48v）输入端子

2组标准rj45读卡器输入端子

2组控制器工作电源输入端子(+12v/5v)

输出:

16组无源干接点输出控制端子

1组扩展板信号输出端子

动态电压保护:

所有输入/输出均带电压动态保护

所有继电器输出带有瞬间过电压保护

网络通讯:

1个rs485网络通讯接口,可连接127个电梯控制器

网络总长可达1200米,通过长线驱动器可扩展距离

通讯速率: 9600baute

dip设置开关:

sw 1 – 7位控制器地址码设置

sw 8冷热复位开关

参数

尺寸规格

zh8080电梯控制板 外形尺寸

—————200mm × 105mm × 25mm

zh8081电梯控制板 外形尺寸

—————108mm × 105mm × 25mm

外箱尺寸

—————320mm × 280mm × 75mm

外箱材料

—————钢板及喷塑

工作温度及湿度范围

温度0 ~ 70

湿度10 % ~ 90%

控制器电源要求

工作电压: ac 12v/5v ± 5% 30w

工作电流:最大300ma

控制器内存贮器保存

5年锂电池，保持控制器内的存贮器和时间设置

数据掉电保持时间超过90天

输出继电器触点

直流dc £ 30v,电流不大于2a