馈线终端FTU 一二次融合柱上开关

产品名称	馈线终端FTU 一二次融合柱上开关
公司名称	乐清罗克韦尔自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市翁垟街道乐商创业园G幢
联系电话	0577-27839965 13867748881

产品详情

适用范围：

适用于10kV配电线路分段点、联络点或用户接入点，自动切除线路故障。也可以用做重合器控制器。采集Ia、Ib、Ic、Uab、Ubc信号，计算有功、无功和功率因数。保护单元有高配型、标配型和简易型三种可选。应用于预付费计量箱装置和环网柜体。

保护功能：

1、电流速断　　2、限时速断　　3、过流

4、接地保护　　5、涌流抑制　　6、重合闸

7、重合加速　　8、手合加速　　9、过压分闸

10、失压分闸　　11、得电合闸　　12、预付费

测量控制：

6路遥信开入采集（可以根据需要自定义）

测量参数Ia、Ib、Ic、I0、Uab、Ubc、P、Q、COSΦ等

远方遥控分闸、合闸

手持遥控器就地分闸、合闸

SOE记录

主要参数：

使用环境

户外运行，环境温度：-40℃~+80℃；

大气压力：86~106kPa；

其他条件：使用地点不允许有爆炸危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质。

工作电源： DC/AC 85-310V

电流输入：额定输入In 5A或1A 50Hz

电压输入：额定输入In 220V或100V 50Hz

交流过载：施加1.2~2In输入，装置可持续工作

施加20In输入，装置持续1S绝缘无损坏

施加1.2Un输入，装置可持续工作

功率消耗：交流电流回路 小于0.5VA/相，整机功耗 小于10W

开关量输入：开关量额定电压DC24V

输出容量：开关管输出接点容量 DC220V接通20A

手持遥控距离：手持遥控器有效范围 50米内。