

1152芯免跳纤光缆交接箱、光交箱多款产品选择

产品名称	1152芯免跳纤光缆交接箱、光交箱多款产品选择
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1152芯免跳纤光缆交接箱、光交箱多款产品选择

『远捷通信@GXF5系列室外通信光缆交接箱|一级分光/二级分光』免跳纤光缆交接箱|无跳接光缆交接箱|免跳线光缆交接箱|光交箱制造|交接箱厂家|光缆交接箱报价|图片|新批发价格SMC光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|户外通讯光缆交接箱|室外光缆交接箱OCC室外通信光缆交接箱(96芯,144芯,288芯,576芯,1152芯,1440芯)

光缆交接箱是一种为主干层光缆,配线层光缆提供光缆成端,跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定,端接,配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体,内部金工件,光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同,可分为室内型和室外型两种,并可以落地,架空,壁挂安装。

光缆交接箱使用条件:

工作温度: -40 60

相对湿度： 95% (40 时)

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量：144、192、288、432、576、864芯、1152芯、1440芯

一体化托盘：

免跳接SC12芯一体化托盘、V2.0 光纤熔纤盘、12芯满配一体化托盘、24芯熔配一体化托盘、一体化托盘、一体化熔纤盘、光纤熔纤盘、迷你型熔纤盘、V2.0熔纤盘、V3.0熔纤盘、12芯一体化托盘、24芯一体化托盘、16芯光分路器托盘、32芯光分路器托盘、熔配一体化托盘、熔配一体化模块、12芯一体化熔纤盘、24芯一体化托盘、16芯光分路器托盘、32芯光分路器托盘，远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

作用

- 1、用于光纤的熔接、分支；
- 2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。

光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

一体化托盘特点

- 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；
- 2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装 FC、SC 等多种适配器；
- 3、工作温度：-5 ~40 ，相对湿度： 85%（30 时），大气压力：70~106Kpa；
- 4、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；
- 5、插入损耗： 0.5dB；
- 、回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；
- 7：抗电强度： 3KV(DC)/1min 不击穿、无飞弧；
- 8、绝缘电阻： 1000M /500V(DC)；
- 9、寿命： 1000 次。

熔配一体化托盘产品特性：

- 1、配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。
- 2、标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。
- 3、工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。
- 4、既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

光交箱业内称光缆交接箱，通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分歧，它是一个无源

设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，便于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。用于线路终端，兼的配线功能，比如小区内，光缆引入交接箱后，分配不同的微缆给和楼宇或者不同单元。交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。为了保障通信设备的质量和使用者安全性，我们一定要选择达标的光纤产品，许多工程喜欢使用菲尼特的，就是因为达标。一定要区分优质的光缆接头盒和劣质的光缆接头盒的差别。让光纤终端盒等通信设备质量增强，同样也给使用者带来了一定的安全性。