

# 模拟音频矩阵KRAMER VS-88A

产品名称	模拟音频矩阵KRAMER VS-88A
公司名称	娄底市蓝宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:VGA矩阵 品牌:Kramer
公司地址	湖南省娄底市娄星区大石山路1号(万宝新区综合办公楼)
联系电话	18975677750 13469474773

## 产品详情

类型 VGA矩阵 品牌 Kramer

8x8平衡立体声音频矩阵切换器vs-88a

kramer vs-88a是一个高性能的，8x8平衡立体声信号矩阵切换器，使用可拆卸的接线端子。它是一个真正的矩阵，允许用户将任意输入同时路由到任意或全部输出。优秀的音频性能确保它在大多数音频应用中都游刃有余。总共有三种方式来控制vs-88a：前面板和rs-232和rs-485控制，15个设位置用于快速存取常用设置。随机包含一套kramer的基于windows的控制软件，有可选的桌面和机架安装的远程控制面板。vs-88a可以独立运行，也可以作为kramer多信号切换器系统(包括数字和模拟视频，数字和模拟音频和rs-422控制切换器)。当集成到系统中时，它随同视频在场间间隔切换，因此支持真正的afv模式。

### 技术参数

输入:8路平衡立体声音频,+4dbm/33k欧姆,可分离的接线端。

输出:8路平衡立体声音频,+4dbm/50欧姆(最大20vpp)可分离的接线端。

音频带宽:超过100khz。

音频信噪比:84db无负载(1vpp)。

音频tnd:0.025%(1vpp,1khz)。

二次谐波:0.013%。

最大音频:>20dbm。

控制:22个前面板触摸开关,rs-232和rs-485控制界面。

显示:当前切换器状态显示在8个7段的明亮的led。

尺寸:19" (w),7" (d),1u(h)机架安装。

电源:通用的,85-264v交流,47-440hz,最大25va。

重量(大概):3.5公斤(7.8磅)。

#### 典型应用

视频广播工作室用于在线切换和信号路由。

视频制作工作室,用于连接不同的信号源到接收器。

非线性编辑组件。