

山特UPS电源C1K 现货供应

产品名称	山特UPS电源C1K 现货供应
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:1KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

山特城堡C1-3kVA 系列电源是目前中国市场存量最广，最畅销的在线式C1-3kVA。通过30年的经验积累，领先中国的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS 本身提供万无一失的保障。

产品性能：

1. 存量广，安全可靠*市场上畅销，存量广的在线式UPS电源, 30 年经验积累，完美搭配中国电力环境*超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境*成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠
2. 绿色功率设计，节能环保*输出功因最高可达0.9，提供更多能量*高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放*绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求
3. 智能人性设计，灵活易扩展*电池易配置，可满足不同放电时间要求*智能实时电池监测，电池状态尽在掌握*多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区
4. 城堡C1-3kVA广泛应用于全国各地供电品质欠佳的边远山区潮湿高热的东南沿海还是供电紧张的大中城市C1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护

C1-3kVA UPS 产品参数：

型号

1K

1KS

2K

2KS

3K

3KS

容量

VA/W

1000VA/800W

2000VA/1600W

3000VA/2400W

输入参数

输入电压范围

115~300VAC

频率范围

40Hz-70Hz

输入连接

国标

输入谐波失真

< 10% 非线性满载

输入功率因数

0.98

输出参数

输出电压

220VAC

输出精度

± 2%

输出连接

GB 10A *2

GB 10A *2

GB 10A *4

GB 10A *4

GB 10A*3+输出端子台

GB 10A*3+输出端子台

锁相范围

46-54Hz/54-66Hz

输出频率（电池模式）

50/60Hz ± 0.05Hz

电流峰值比

3:1

输出谐波失真

<4%（线性负载）

<7%（非线性负载）

输出波形

纯净正弦输出

过载能力

市电模式

105% ~ 150% : 47s~25s 150%~200% : 25s~300ms >200% : 200ms

电池模式

效率

市电模式

>89%

>90%

>90%

电池及充电参数

电池电压

24VDC

36VDC

48VDC

72VDC

72VDC

96VDC

电池类型

9AH

取决于用户需求和配置

9AH

取决于用户需求和配置

9AH

取决于用户需求和配置

后备时间

>4.5min

>4.5min

>4.5min

回冲时间

7小时回冲至90%

7小时回冲至90%

7小时回冲至90%

充电电流

1.0A

6.0A

1.0A

6.0A

1.0A

6.0A

转换时间

电池模式<->市电模式

0ms

0ms

0ms