

lcd 汗蒸房 , 光波房,桑拿房控制器

产品名称	lcd 汗蒸房 , 光波房,桑拿房控制器
公司名称	徐州大乐电子科技有限公司
价格	260.00/套
规格参数	
公司地址	徐州市泉山区民安南路6号
联系电话	86 516 82025885 13270331179

产品详情

gb-ledfm桑拿控制器

gb-ledfm桑拿控制器：是最经济型桑拿房控制器，完备的功能，最低电器综合成本。本光波浴房控制器包括：内控数码显示板、外控数码显示板、顶部驱动板、连接线等。控制器功能有：温度设置和显示、定时设置和显示、设置数据掉电保存、有华氏/摄氏度切换、定时/长期工作切换、内照明灯、外沿饰灯、氧吧接口、mp3接口、加热输出、收音机频道选择、音量大小调节等。采用高品质元件，线路板间采用ul对插线,输出端子清晰直接接外部器件无外接跳线，方便安装，对安装工人无技术要求。gb-ledfm桑拿控制器是光波房箱体厂家理想选择的控制器。

一功能设置：

- 1.开机：上电后，电源指示灯亮，控制器无反映,按中间开机键,控制器立刻开机，显示上次设置的开机温度和时间，同时收音机播放等自动工作。
- 2.关机：在正常工作状态下,按中间开关机键即关机，只有电源指示灯亮。
- 3.温度设置：在正常工作状态下,按温度上调键或下调键一下, 闪烁显示要修改的设置温度,这时,按温度上调键/下调键调整要设置的温度,连续按住上调键?/调键,可实现连跑功能,设置完成后,大约5秒自动退出闪烁设置功能，回到实际温度显示状态下。
- 4.时间设置：在正常工作状态下,按定时上调键或下调键一下, 闪烁显示要修改的设置时间,这时,按定时上调键/下调键调整要设置的时间,连续按住上调键?/调键,可实现连跑功能,设置完成后,大约5秒自动退出闪烁设置功能，回到已定好的倒计时工作时间内。定时减为00时，设备不加温，蜂鸣器叫5声。
- 5.华氏/摄氏转换设置：在温度设置时，按住温度上调和下调键（ / ）一次，即可实现华氏/摄氏切换。

6.长期工作和定时工作切换：在定时状态下，同时按住定时的上调键和下调键一次，即可出现“——”长期工作符号，再同时按住定时的上调键和下调键一次，即可回到定时工作状态下。

7.照明控制：在正常工作状态下，按照明键一次，照明灯亮，再按一次，照明灯灭。在关机状态下，也可以按照明键开关照明灯。

8.fm收音机开关：按“fm”收音机键，即可开/关收音机。收音机开时fm指示灯亮，同时左边的+ -键为频道+ -选择键，右边的+ -键为音量+ -键；关闭收音机时fm指示灯灯灭，左边的+ -键为温度调节键，右边的+ -键为定时调节键。

9.频道选择：在fm指示灯亮时，按左边的+键，频率自动变大搜索，找到台为止，最大108.0 mhz；按左边的-键，频率自动变小搜索，找到台为止，最小76.0 mhz。在搜台时，温度和时间显示窗同时显示搜索的频率（f 103.3），约5秒后自动回到温度和时间显示状态。

10.音量控制：在fm指示灯亮时，按右边的+键，音量变大；按右边的-键，音量变小。双声道输出，最大输出功率50w。

11.mp3选择：把mp3插头插入mp3中。关闭fm收音机，即可听mp3的音乐，音量大小由mp3调节。