

3kw静音柴油发电机移动式电源

产品名称	3kw静音柴油发电机移动式电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO3800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

3kw静音柴油发电机移动式电源

静音发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全。产品除具备系列静音发电机组，静音发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快

3kw静音柴油发电机移动式电源检查机不喷油的方法

之前我们说过发电机组在运行过程中机会喷油，为何会喷油之前也有文章讲述过，那么当机运行时不喷油怎么检查这样的故障呢？很简单，接下来动力孙凯丽简单介绍一下机不喷油故障的检查方法。

先我们要看一下油箱有没有油，油是否已经凝结，油箱开关是否打开，调速手柄是否放在中间位置。然后要拧开喷油泵的放气螺钉，放尽空气。看看有没有油从出油阀紧帽孔中流油出或滴出，有就表示油阀漏油。检查喷油压力是否调太高，同时检查油泵柱塞是否已经严重磨损。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO3800ET-J

发电机参数

*、额定功率：3KW

*、后备功率：3.2KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：单缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置：ECU

*、消音装置：工业静音器

- *、发动机型号 TO178F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：75*60mm
- *、发动机功率：10HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：102kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护