

0-10v转0-24v 5A 超大电流输出模块

产品名称	0-10v转0-24v 5A 超大电流输出模块
公司名称	深圳市维君瑞科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:维君 WAYJUN 型号:IAP 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区石场路星越大厦312 (注册地址)
联系电话	0755-83356002 18926446652

产品详情

深圳市维君瑞科技有限公司 (WAYJUN) 专注于模拟信号 (电流/电压) 采集模块, PT100热电阻和热电偶信号采集模块, 模拟信号 (电流/电压/热电阻) 隔离转换产品, 开关量转RJ45, 以太网IO采集模块及相关产品的研发与销售。在全体同仁的辛勤耕耘下, 公司的规模逐年成长扩大, 客户群遍及全球各地, 在中国大陆、美洲、欧洲及台湾、韩国、东南亚等地都拥有许多的长期合作客户。产品被广泛应用于工业电源领域的控制, 电力, 电子仪器, 医疗电子, 轨道交通, 通讯, 电信, 自动化, 医疗和测试与测量.公司秉承“顾客至上, 锐意进取”的经营理念, 坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。企业宗旨: 自由 真诚 创新 超越企业精神: 团队合作
携手共进服务理念: 用户至上 用心服务质量方针: 卓越品质

主要特性:

- >> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级
- >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
- >> 0-3A/0-5A等电流信号输出
- >> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出
- >> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
- >> 辅助电源: 24V直流单电源供电
- >> 辅助电源与输出信号不隔离
- >> 螺丝固定安装, 插拔式接线端子

>> 尺寸：120 x 105 x 29mm

>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85

应用：

>> 工业现场信号隔离与放大

>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强

>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器

>> 电磁开关线性控制器

>> 电磁驱动线圈或大功率负载

>> 地线干扰抑制

产品选型表：

DIN11F IAP - V(A) - P - V(A)

输入信号

供电电源

输出信号

电压

代码

电流

Power

电流

电压

0-5V

V1

0-1mA

A1

24VDC

P1

0-20mA

A3

0~5V

0-10V

V2

0-10mA

A2

4-20mA

A4

0-10V

0-75mV

V3

0-20ma

用户自定义

Az

1-5V

V6

0-2.5V

V4

4-20mA

用户自定义

Vz

用户自定义

用户自定义

注：定货时请告知输出负载电阻的大小。

选型举例：

例1：输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:0-5A 负载电阻: 4.8欧姆 型号:DIN11F IAP V2-P1-Az

例2：输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 负载电阻: 2欧姆 型号:DIN11F IAP V2-P2-V2

例3：输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:0-24V 负载电阻: 4.8欧姆 型号:DIN11F IAP Vz-P1-Vz

注意事项: 1、使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。 2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和电源线，检查无误后再接通电源和信号。 3、当用表笔直接测量信号时，请将端子旋紧。

4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。 5、集中安装时，安装间距 10mm。

6、产品出厂时已调校好，请勿随意调校。确需现场调校时，请与我公司联系。

7、产品为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。本产品质保 2 年，在此期间，本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。

8、产品内部未设置防雷击电路，当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。

9、产品规格更新时恕不另行通知。 保修：本产品自售出之日起两年内，凡用户遵守贮存、运输及使用要求，而产品质量低于技术指标的，可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳器件费用和维修费。