

# IP网络防水草地音响 无线草坪音箱

产品名称	IP网络防水草地音响 无线草坪音箱
公司名称	深圳市富士威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋 厂房6层（注册地址）
联系电话	18928449535

## 产品详情

深圳市富士威科技有限公司生产制造IP网络防水草地音响 无线草坪音箱研发、制造、销售数字影院音响、专业舞台音响、卡拉OK音响系统、公共广播系统、无线广播系统、家庭影院系统于一体国际化综合性音响企业，厂内有国际先进的生产设备和技术人员，涵盖了从喇叭单元设计开发，箱体设计生产，分频设计生产，到功放，音频处理设备，麦克风等设备的研发生产版块。主要产品IP网络广播系统，广播音柱，户外防水音柱，壁挂音响、对讲话筒、校园网络广播系统，定压功放，室外草坪音箱，IP网络号角、扬声器，扩声系统、线阵音箱、会议系统等。

### IP网络防水草地音响

无线草坪音箱采用UHF双频段设计，每个频段预设64个频道，共128个频道可供安装使用

具有LINE OUT音频输出功能，满足多媒体教学需求

发射器采用高强度合金材料设计，体积轻巧、外形美观

应用抗干扰专利技术，发射器可在任何已安装教学无线音箱的教室使用

立体声外接音频信号输入，可连接校园广播、DVD等线路音频信号

优质的音箱体和电声技术设计，提供清晰自然、低失真的声音效果

音箱具有多种安装方式，可使用三脚架安装、壁挂安装、或直接平放于桌面上

发射器的发射频率由接收器（主音箱）通过无线自动同步技术设置完成

发射器采用大容量可充电锂电池，充满后连续使用时间可达12小时以上

IP网络防水草地音响 无线草坪音箱技术参数：

接收灵敏度：-80dBm SN>25dB

杂讯锁定：-91dBm ± 3dBm

频率范围：790.000MHz-821.750MHz

频率波段：2波段（790MHz-805.750MHz, 806MHz-821.750MHz）

频率响应：80Hz-16kHz

扩音系统：双音箱（立体声）

峰值输出功率：30W × 2

输出阻抗：4

电源适配器：DC 16V 5A

发射功率：<10mW

发射消耗电流：40-50mA

发射充电电流：300-350mA

红外对频距离：3-5米（直线距离）

音频调制度：7-8kHz（Input 15mV）

导频调制度：8-9kHz（Max.）

无线使用距离：20-30米（室内）

发射充电时间：3-5小时

发射使用时间：>12小时

IP网络防水草地音响 无线草坪音箱主机使用方法：首先将主副音箱取出并安装好（请参照安装说明进行安装）。取出16V/5A的电源适配器一端

接至市电（在交流100-240V内可正常使用）另一端接至主音箱的DC输入口。打开电源开关, 设置

当前工作频率，便可进行对频操作，对频操作方法参照发射器操作方法。使用过程中可以进行音调、音量调节来达到理想效果。

IP网络防水草地音响 无线草坪音箱发射器使用方法：

1. 首先把头戴麦克风或领夹式麦克风佩戴好，将麦克风插头插入发射器上的MIC插口，进入待工作状态
2. 接着把发射器打开电源音量调小。将发射器上的红外窗口对准接收上的红外发射头（接收应处于待机状态，对准后可进行自动对频操作）。在对频操作时。发射器上指示灯闪烁一下表示对频成功，接收上的电源信号灯也将同时点亮
3. 充电时，将配送的充电器（DC 5V/350mA）连接至发射器上的充电接口，便可对其进行充电，充电过程中，发射器不可使用

IP网络防水草地音响 无线草坪音箱注意事项：

1. 使用时应首先进行红外线对频，否则无线功能无法正常使用
2. 应根据使用场所调节音量大小，获取理想的效果。声音过大会引起声音失真、破音、断音等现象
3. 安装时应确保支架固定牢固，主副音箱连接线的极性正确
4. 为了达到良好的效果，请对准头戴的咪头发音，以防方向不正引起啸叫