电缆接地箱 电缆接地箱加工制作 新思达

产品名称	电缆接地箱 电缆接地箱加工制作 新思达
公司名称	保定市新思达电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市富昌路79号
联系电话	13070551112

产品详情

电缆保护箱接地电缆护层保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等，用于电缆护层的保护接地。安装简单，电缆接地箱维修保养，便于预防性试验时拆装。内部保护器选用硅橡磁针氧化锌电阻片保护器。护层绝缘监视箱是用于高压单芯电力电缆线路，检测电力电缆金属护套的对地电流，监视电缆护套的对地绝缘的完好情况。护层绝缘监视箱在电缆护套发生故障时，能实现报警；设有过流继电保护装置，用户可调整该装置的动作电流；设有刀开关，故障时可通过切换开关来切断故障电缆。保护接地箱可安装于户外运行，不受各种异常气候的影响。电缆护层保护接地箱分单相接地保护箱、三相三线接地保护箱（平时简称的接地保护箱）、三相六线接地保护箱

NS-JD电缆接地箱使用方法：1.护层一端直接接地，另一端通过护层保护接地电缆越长，电缆非直接接地端产生的感应电压越高，电缆接地箱，为保证人身安全，电缆在正常运行时，非直接接地端感应电压应限制在 50v 以内，在短路等故障情况下，金属护套绝缘的冲击闸压和过电压保护器在冲击电流作用下的残压，配合系数不小于 1 . 4 。因此，一端直接接地的接线方式适用的电缆不能太长如图

电缆保护接地箱和电缆直接接地箱的安装规定是什么，1.屏蔽一端直接接地，另一端通过护层保护接地：当线路长度在500---700m及以下时，屏蔽层可采用一端直接接地（电缆终端头位置接地），另一端通过护层保护器接地。2.屏蔽中点接地：当线路长度在1000----1400m时，须采用中点接地方式。（1）在线路的中间位置，电缆接地箱加工制作，将屏蔽直接接地，电缆两端终端头的屏蔽通过护层保护器接地。中间接地点一般需安装一个直通接头。（2）在线路中点安装一个绝缘接头，绝缘接头将电缆屏蔽断开，屏蔽两端分别通过护层保护器接地，两电缆终端屏蔽直接接地。3.屏蔽层交叉互联电缆线路很长时（1000---1400m以上），可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段，每小段之间装设绝缘接头，绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆，电缆接地箱材质，经交叉互联箱进行换位连接，交叉互联箱装有一组护层保护器，线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。

电缆接地箱-电缆接地箱加工制作-新思达(优质商家)由保定市新思达电气科技有限公司提供。“ 变压器电阻柜,发电机电阻柜,低压电阻柜 ”就选保定市新思达电气科技有限公司（www.bdnewstar.com），公司位于：保定市富昌路79号，多年来，新思达坚持为客户提供好的服务，联系人：臧雪梅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新思达期待成为您的长期合作伙伴！