

# 英格玛4000W工业吸尘器100L容量吸粉尘吸尘器

产品名称	英格玛4000W工业吸尘器100L容量吸粉尘吸尘器
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号: SX40F 功率: 4000W 容量: 70L
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

## 产品详情

英格玛4000W工业吸尘器100L容量吸粉尘吸尘器

工业吸尘器参数：

型号Type	单位Units	SX/175(S/F/D)	SX/22(S/F/D)	SX/30(S/F/D)
电压Volts	V/Hz	380/50	380/50	380/50
功率Power	KW	1.75	2.2	3.0
吸力Vacuum	Kpa	21	22	26
风量Airflow	M/h	270	320	380
清灰方式ASH	S/F/D	S/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘	X/手动震尘 F/手动反吹 D/电动震尘
过滤网面积Filter	Cm <sup>2</sup>	15000	15000	15000
噪音Noise	Db(a)	64	69	69
吸入口径Suctiner	Mm	40	40	40
容量Volume	L	70	70	70
重量Weigh	kg	80	84	88
尺寸Dimensions	Mm	1200X1020X610		

吸工业粉尘专用吸尘器特点：

适用于化工车间，面粉厂，制药厂，打磨粉尘，水泥厂等多种粉尘量比较大的场所使用，上垃圾桶桶壁配有不锈钢旋风分离器，可以阻止吸入的杂物和金属碎屑损坏过滤器，也可以过滤掉3分之2的粉尘。

桶盖配套铝合金泄压阀门，当吸入的大量粉尘导致吸尘配件或者软管吸口堵塞时可以自行泄压有效保护的风机的使用寿命。粉尘过滤器为进口东丽材质，多折式设计可以增大它的过滤面积保持有足够的进气

量；表面覆膜处理可以使过滤精度更高保证排除的空气更加干净无污染，并且滤芯表面光滑易清理不会粘附粉尘。

滤芯清理方式采用的是高负压气流反吹系统，通过堵住吸口的方式让桶内负压增大，然后打开桶盖的反吹阀门瞬间由气流压差的方式由滤芯内部进行冲击反吹掉粘附在滤芯表面的粉尘，把灰尘吹掉落入垃圾桶底部。吸入口径从40MM-63MM各种规格吸尘配件可以根据工况的需要进行选择配件。

吸口为涡轮式设计，通过风机产生的离心力把吸入的粉尘以及其他杂物顺着桶壁旋转落入桶底。吸风口配有真空压力表，当吸尘软管，吸扒，吸口堵塞没有吸力或者吸力变小时，通过压力传感的方式自行给主机信号使机器停止运行保护主机。垃圾桶为上下分离式设计并配有移动小轮子和推手，当垃圾吸满或者需要清理的时候，只需轻提压杆就能把垃圾桶取出并倒掉或者集中处理非常方便轻松快捷。

## 使用中注意事项

- 1；吸尘口请勿长时间堵塞使用，防止桶内真空负压过大导致集尘桶损坏以及风机没有进气而影响机器的使用时间。
- 2；主机排风口配有不锈钢消声器作业时请勿用手触碰消声器外壁，气流在高速排除的同时于金属产生摩擦因此会产生温度防止烫伤。
- 3；吸尘时如遇软管打结或者变形请及时关闭电源，取下软管取出管道内的垃圾然后把软管复原后才可以开启运行工作。
- 4；通过真空压力表可以实时观察桶内负压是否正常，如压力值超出范围并及时关闭电源检查滤芯或者吸尘配件是否有堵塞的情况并及时清理。
- 5；主机排风处如没有排风时请及时断开电源，检查过滤器和吸尘管道是否有堵塞情况，如有粉尘或者其他杂物堵塞并及时清理。
- 6；输入电源需要保持连接牢固不可随意安装，防止主机在运行时因为缺项而导致电机烧毁不能正常作业。
- 7；主机运行时如遇到有声音增大或者其他非正常异响时，需要及时的断开电源关闭主机待检查和排除故障后确保安全时才可以开机运行。

## 保修原则

吸  
尘器  
主机保修2  
年，自使用日起2年  
内如有质量问题或者无法正常工作请出  
示购买机器时开具的票据或者产品保修卡,我司给予免费维修等服务。