

Panasonic松下蓄电池12V38AH现货价格

产品名称	Panasonic松下蓄电池12V38AH现货价格
公司名称	北京德尔顿电子科技有限公司
价格	320.00/只
规格参数	品牌:松下 型号:LC-P1238ST 产地:沈阳
公司地址	房山良乡凯旋大街建设路18号
联系电话	17601601286

产品详情

松下蓄电池修复过程中要注意的事项

1、随时用万用表监测每只电池电压，电池发热情况，如有个别孔溢出电解液随时用注射器吸走，防止电池短路，对个别发热析气和溢出电解液的孔，不要添加电解液而要用蒸馏水及时补液。因为个别孔发热严重是有可能电池单格有短路、内阻大或电解液比重高所致，这里暂且按电解液比重高为优先考虑。所以修复前留有没有兑上浓硫酸的蒸馏水备用。再有对发热的电池用手动选择3A电流充电或电池并联分流，或用水冷法，风扇吹风等以降低充电电流和温升现象，因为自动修复功能去硫后是自动用3A充电，如果修复非电动车用的小容量松下蓄电池时容易引起发热和电解液溢出。注意：应根据电池标称容量选择合适的充放电电流。

2、修复过程中，如有下列现象，该电池不能再利用

(1) 要经常检查电池壳体温度（可以用手触摸感觉），如有局部温度高于其他部位温度

时，或某个格电解液沸腾，析气严重（哪怕是白天，对发热严重的格孔手电一照就能看到白色气体冒出，此方法很灵）说明此处格内极板有短路现象。

（2）长时间充不上电（电压不上升），去硫修复后连续充电时间超过10小时仍未显示充电完成，或电池某个局部发热严重，这可能是电池单格内部存在短路，或是极板脱落造成。须断开测试仪。检查电压和存有电荷情况，电压过低或电荷过低（不存电）的电池不能用，或者需要更持久的修复时间。

（3）在测试仪接上电池启动机器后，如果测试仪无法输出正常电压和电流并有“吱吱...嗒嗒”等声响，说明电池内部电路已经有断路现象使测试仪无法正常输出，此时应撤下电池以免损坏测试仪。

（4）电池寿命终止的表现为：

- 1.电池实际容量下降到低于60%左右;
- 2.充电时电池发热严重;
- 3.充电快（充电时间大为缩短）而放电快（自放电严重）;
- 4.各种性能大幅度下降，性能极其不稳定，有可能引起不良后果：如充电发热松下蓄电池外壳变形，产生短路，断路，甚至发生爆炸危险，更严重的是长时间充电而充电器不转灯，引起充电器烧毁引起其他火灾等，应引起注意。