

# 厂家直销消防LED连体安全出口应急灯新国标防火材料

产品名称	厂家直销消防LED连体安全出口应急灯新国标防火材料
公司名称	佛山市元安消防设备有限公司
价格	75.00/个
规格参数	敏华:连体安全出口应急灯 连体安全出口:/ 广东: /
公司地址	佛山市禅城区张槎一路127号3座首层P6之一
联系电话	0757-82591169 18520969568

## 产品详情

一、产品简介及适用范围：本产品是适用于安装在一般工业与民用建筑中的消防应急灯具，以应付突发性、事故性停电时，停电后为人员疏散和消防作业提供照明的灯具、广泛用于酒店、宾馆、机场、医院、学校、工厂、以及各种办公楼和娱乐场所。二、主要技术性能参数：额定电源电压 AC220V 额度转换时间 50Hz 应急转换时间 <2S 充电时间

24h 表面亮度 50cd/m<sup>2</sup>-300cd/m<sup>2</sup> 外壳防护等级 IP30 应急工作时间

90min 应急输出光通量 50lm 执行标准

GB17945-2010 使用周围空气相对湿度 25%-70% 输出参数

单颗 LED、DC2.8V-DC3.4V 光源的规格、型号和参数 LED、DC2.8V-

DC3.4V 电池型号、种类和容量 A009Ni-cdSC1.2V1400mAh 电池使用年限每四年更换次电池如果灯具在实际使用过程中，应急次数较少，用户可根据应急放电时间判断，如应急时间满足要求，从环保的角度可不更换电池。)三、性能及状态简介:1、指示灯状态显示说明:

(1)、主电:绿色指示灯;此指示灯直亮时，表示市电正常。(注:本灯具有电压自动转换电路，市电电压如果下降到187V以下时，灯具会由主电状态转入应急状态，当市电电压上升到187V以上时，灯具会自动由应急状态恢复至主电状态。使用本灯具时，应检查输入交流电压是否正常。)

(2)、充电:红色指示灯;当灯具的交流输入端接AC220V电源时，灯内的电路能够自动检测电池电量，根据电池电量决定充电电流和充电时间，以最佳方式给电池补充电量。电池处于充电状态时，红色指示灯点亮;当电池充满电时，红色指示灯自动熄灭。

(3)、故障:黄色指示灯，并有声信号(每分钟响一-次，每次持续2S,只有将交流电断开，把故障排除后，声、光信号才会停止。);在主电状态下，黄色指示灯及声信号出现时，可通过指示灯闪烁频率来判断故障情况，具体如下:

(a)、电池未装(电池连接线未接触好)、电池短路或电池失效时，故障指示灯以3Hz的频率闪烁;

- (b)、直流保险管开路时，故障指示灯以3Hz的频率闪烁;
- (c)、月自检时应急时间小于30S时，故障指示灯以4Hz的频率闪烁;
- (d)、年自检时应急时间小于30min时，故障指示灯常亮;