

# 18千瓦柴油发电机门店备用

产品名称	18千瓦柴油发电机门店备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO19000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽发电机组的组装,安装是一个重要的环节.因为在什么样的环境下,大泽发电机组都需要按照原则组装,才能不受环境因素的破坏.比如说,在高寒地区,发电机组在组装的时候,就要考虑到风寒.在潮湿的地区,大泽发电机组也要考虑抗潮等环境因素.下面我们来看一下大泽发电机组的安装注意要点.18千瓦柴油发电机门店备用

- 1、安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,机端应有良好的出风口.出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上.
- 2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品.有条件的应配置灭火装置.
- 3、在室内使用,将排烟管道通导室外,管径 的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则加装防雨罩.18千瓦柴油发电机门店备用
- 4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上.机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓.
- 5、大泽发电机组外壳有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地.
- 6、大泽发电机与市电的双向开关十分可靠,以防倒送电.双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可.

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO19000ET

发电机参数

\*、额定功率：18KW

\*、后备功率：20KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式-

\*、功率因素：0.8/1

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

- \*、控制装置 ECU
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、发动机型号 TO-2V98
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：30L
- \*、机油容积：3.2L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：24HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：12H-15H
- \*、噪音 ( db ) 7M 65-69
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：340kg
- \*、外形尺寸：1300\*800\*1030mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护