

泰州电子连锁 苏州新智纪自动化

产品名称	泰州电子连锁 苏州新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

电子连锁

- 1、电控锁安装：在门框开一个直径32mm的圆孔（电控锁安装孔），将电控锁连接线按插槽方向插好后再插入锁体，然后根据锁体面板上的固定孔钻两个4.2mm的圆孔，用4*10mm的抽芯铝铆钉固定。
- 2、锁片安装：锁体安装完毕后根据锁体面板的位置来确定锁片的位置，然后根据锁片形状在门侧面上开一个直径32mm的圆孔（注意：此孔不是在锁片的中心位置，应该是中心往一边移10mm），电子连锁，放入锁片然后用同样的方法固定锁片。
- 3、指示灯安装：指示灯安装在旁边或比较醒目的位置，开孔尺寸130mm*50mm。指示灯设有两个接口可插任意一个。
- 4、控制盒安装：将控制盒固定在净化间顶部，两根连接线分别与电控锁相连，接通220V电源即可正常使用。

电子连锁使用注意事项：

- 1、该连锁必须与闭门器或普通门锁配合使用。
- 2、合叶最好装三块，防止门下垂，以免影响所和锁片的整齐度。
- 3、门缝较大时用垫片来调节锁与不锈钢锁片的间隙。
- 4、锁片与电控锁面板必须对准，发射区与接收区必须靠同一侧。
- 5、连接线插入锁体和控制盒时请注意方向。

6、电控锁可以安装在门框上方或门框侧面均可。

7、安装结束在接通电源时先将门都关好，否则通电后有锁芯会弹出，没法关门。

电子互锁

通常安装于需要两门（或多门）互锁的自动控制的场所。结构由电子控制装置，电控锁及电子感应开关、蜂鸣器等组成。出厂前整套电子联锁，电子互锁均已调试完毕，并相应配套好连接插线等配件。按产品说明要求安装好门锁，把电源接线与控制盒、电控锁连接好，再连接上220V电源后即可工作。（安装比较简单，一般电工、维修工均能操作），当房间各门都关闭时可打开任意一扇门，当一扇门被打开后，另外的门即自动闭锁，从而达到相邻房间密闭隔离的作用。

泰州电子连锁-苏州新智纪自动化(在线咨询)由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）是江苏苏州,工业自动控制系统及装备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新智纪自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新智纪自动化更加美好的未来。