

三联双联单联 矿用防爆墙壁开关

产品名称	三联双联单联 矿用防爆墙壁开关
公司名称	西安佳亿安工矿机电设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	电压:220 电流:10 型号:86
公司地址	陕西省西安市国际港务区华南城五金机电D区15街5栋11号3楼（注册地址）
联系电话	029-86619778 15829719859

产品详情

1. 主要适用于21区、22区可燃性粉尘环境中、T1 ~ T6组场所，在交流50Hz额定电压至220V，额定电流至10A的电路中，作为照明及信号电路的通断之用。

开关技术参数：

规格：三联、双联、单联

尺寸：130*120*60mm；120*100*60mm；120*60*60mm；

质量：1kg；700g；500g

型号：86型

额定电压：220V

额定电流：10A

进线口螺纹：G3/4"

安装：明装、暗装

防爆标志：Exde IICT6二、防爆照明墙壁开关在下列条件下可靠工作：1.安装地点的海拔不超过2000m；2.周围空气温度为-20 ~ +40，且24h内的平均温度值不超过+35；3.安装地点的高温度为+40时，空气相对湿度不超过50%；在较低的温度下允许有较高的相对湿度；4.在无显著摇动和冲击、振动的地方；

5.可燃性粉尘环境:ExdIIBT6; ; 6.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方; 7.在无滴水及其它液体侵入的地方; 8.污染等级为3级; 9.安装类别: 类。防爆照明墙壁开关安装应符合以下要求。 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为150~200mm;扳把式开关距地面宜为1.2~1.4m,接线开关距地面宜2.2~2.8m,且拉线出口应垂直向下,这样装拉线不易拉断。 相同型号并列安装的开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。 单极开关应串在相线回路,而不应串在零线回路,这有利于检修或清洁灯具时的安全。 开关安装要牢固,不许只用一只螺钉固定。