

供应 ckj5-160/250交流真空接触器

产品名称	供应 ckj5-160/250交流真空接触器
公司名称	西安佳亿安工矿机电设备有限公司
价格	240.00/台
规格参数	电寿命:10w 机械寿命:100w
公司地址	陕西省西安市国际港务区华南城五金机电D区15街5栋11号3楼（注册地址）
联系电话	029-86619778 15829719859

产品详情

技术参数ckj5-160/250交流真空接触器

该系列真空接触器用于12KV以下电力网络系统中，两台真空接触器,之间加装机机械连锁轴后，可实现机械互锁及连锁功能，同时也可以实现电气闭锁。主要用于提升电控线路中作为正反转换向、动力制动、线路主开关，可以频繁操作，具有机械寿命长，可靠性能高，少维护，优良的开关性能等优点。也可用于控制高压风机的正反转换向等负载中作为主开关。本产品体积小、重量轻，采用国际流行的上下布置的组装式结构方式，使用维护方便，易于组成F—C回路成套设备。真空灭弧室的动导电杆与下出线端子间用软连接连接，构成主电路通路。绝缘子把动导电杆与驱动机构连接起来，并对地绝缘。绝缘子的高压侧与真空灭弧室动导电杆的内螺纹连接，并与软连接固定在一起，绝缘子的另一侧连接在操动机构上。电磁铁驱动回转轴带动真空灭弧室动触头执行分合动作。额定电压：1.14（KV）额定电流：160、250、400、630(A) 控制电压：110-127-220-380(V) 主回路接通能力：1.6、2.5、4、6.3KA 100次 主回路分断能力：1.28、2、3.2KA 25次 极限分断：4500A 3次 电寿命10(万次) 机械寿命：100(万次) 安装尺寸 378×100(四孔)

安装 安装前应检查安装平面，安装面不平时用垫片调整。

用螺钉加防松垫圈将接触器固定在安装板上。接好主回路进出线，将交流控制电源线接在接线端子上，并接好地线。调整当触头参数不符合要求或更换真空开关管后需作如下调整：

松开球面接头锁紧螺母。

转动球面接头法兰，使触头刚刚断开（用万用表低阻档测）并反复调整，使三管保持一致。

顺时针转动球面接头到法兰，使开距达到标准要求。

拧紧动法兰锁紧螺母。由于结构尺寸上保证，超程不必再调整。

更换真空开关管当真空度下降或其他原因损坏时需更换真空开关管。

当动静触头分开状态下，用2500V兆欧表测动静触头间绝缘电阻小于60兆欧时应更换真空开关管。

拧松主电路与软联接线连接螺钉，脱开软联接线。拧下静导电板绝缘框的螺钉。

向动端压缩触头弹簧将销钉转90度。将真空开关管组件取下。卸下球面接头组件，取下开关管。

将待换的真空开关管按上述相反顺序安装到接触器上。拧紧锁紧螺母时，注意不使波纹管处于扭曲状态。更换开关管后要重