

# 智能网络监控系统

产品名称	智能网络监控系统
公司名称	甘肃云盾网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道金港城金宝花园13号楼702室
联系电话	13609399679

## 产品详情

安装**安防监控设备**首选要选择监控主机，是选择在电脑加装**监控卡**，还是**嵌入式硬盘录像机**做您的监控主机呢。电脑监控卡比较适合熟悉电脑安装的，有专业人员值守的，功能要求比较多的场所，它的整体投入比较低。由于是在电脑里面加装监控卡，所以电脑要24小时开机；至于后者，它是不需要专业知识的，也不需要值守，操作起来比较简单。安装安防监控设备要确定安装几个摄像机，摄像机的影响品质跟监视范围。首选要决定监视用的摄像机要用多少台，再根据有多少台摄像机来确定摄像机的镜头监视范围，所以一定要明确

摄像机到监控点的距离和监控的面积。**红外线供应网**推荐使用480**电视线**的摄像机，因为它比较符合那个清晰度的。安装安防监控设备，第三部考虑的就是摄像机是否具备夜视功能，如果监控是不是安装在比较阴暗的地方，就要考虑使用具备红外夜视功能的摄像机了。安防监控设备的安装可以选择有线的或者无线传输来安装。无线网络虽然成本比较高，但是能够省去很多安装的麻烦，以及让监控场所更加美观。但是安装无线网络监控设备要考虑到安防场所的环境问题，水泥建材会缩短无线的传输距离，金属建材

就可能会完成遮蔽无线讯号，**红外线发射器**

跟红外线接收机要远离其他电器，以免造成干扰。因为无线网络价格差不多是有线传输监控设备的2倍，所以我建议使用有线传输安装。现场监控与网络监控您在确定监控系统安装的时候，要考虑是否需要网络功能，也就是说如果您需要在互联网随时对监控现场进行监视和控制，就需要选择具有网络功能的监控主机。避免安

装完毕却没有网络传输功能。一

个完整的安防监控设备最起码要具备：**监控摄像头**、云台、**解码器**

这三部分，以下是他们的安装方法：监控摄像头的安装方法：1、在强电磁干扰环境下，监控摄像头安装应与地绝缘隔离。2、在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m，室外离地不宜低于3.5m。3、电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧，并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。4、监控摄像头及其配套

装置，如镜头、摄像机**防护罩**

、支架、雨刷等，安装应牢固，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。5、信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动。监控摄像头控制设备安装：1、控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整齐，编号，并有永久性标志2、控制台、机

柜（架）安装位置应符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架）背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。3、监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。其中监视器（屏幕）应避免外来光直射，当不可避免时，应采取避光措施。在控制台、机柜（架）内安装的设备应有通风散热措施，内部**接插件**

与设备连接应牢。云台跟解码器安装：1、应根据产品技术条件和系统设计要求，检查云台的转动角度范围是否满足要求。2、云台的安装应牢固，转动时无晃动。3、解码器应安装在云台附近或吊顶内（但须留有检修孔）。