台湾沙克遥控器SAGA1-L8B六键工业起重机遥控器

产品名称	台湾沙克遥控器SAGA1-L8B六键工业起重机遥控器
公司名称	盐城瑞久机电科技有限公司
价格	850.00/套
规格参数	品牌:台湾沙克 型号:SAGA1-L8B 额定电压:380/220/36V
公司地址	江苏省盐城市解放南路268号金鹰天地1幢608室
联系电话	0515-88584888

产品详情

沙克遥控器SAGA1-L8B六键工业起重机遥控器产品详情：产品型号：SAGA1-L8B产品规格：发射器163×49×45mm 250g　　接收器 161×74×52mm 1100g
产品说明：适合单吊、单速吊车。　　6只单速按键＋启动键＋自复位旋转开关（可作电铃用）系统特色设计：自我诊断及故障讯息警讯 功能的设定均会记忆于**性的记忆体内 可软件设定选择三种不同的操作频率 避震设计 抗多路径反射天线 加强型看门狗电路 灵敏度≧-110dbm 相邻频道抑制>80db 发射功率：≦10mW 抗撞击设计规格：防护等级：IP65外壳：玻璃纤维工作温度：-30°C～＋75°C继电器10A/250V（交流） 10A/9VDC（直流）识别码32位汉明码≧4抗静电>15KV识别码遥控设定操作距离100米可用电脑来设定功能机型SAGA1-L8B功能6点单速规格发射器：163*49*45mm 250g(含电池)接收器： 161*74*52mm 1100g发射机频率：310～330MHZ发射距离： ≥100m发射功率： ≤10mw密合性： IP65电源电压： DC3V使用温度： -30°C～+75°C接收机频率控制：石英晶体震荡密合性： IP65电源电压： AC380V/220V/110V 使用温度： -45°C～+80°C

说明1每款机型除动作键外，另有急停欧规蘑菇头，自复位旋转启动开关，可以做电铃或照明使用2可以定做12～24VDC电源接收机

请需要订购SAGA1-L8B六键工业起重机遥控器的客户注意：标准机型为点动模式执行开关量动作，且每对横排按键之间设定为互锁逻辑，寸动微调，得心应手。3组成对按键，每组2个按键，用于执行一个机构控制，常见如行车起重机中的每个机构为一个电机的正反转控制，即本机型可用于控制一台设备中的3个电机正反转的点动式开关量动作，正反转点动且互锁，互锁即为如同组中的2个按键同时按下时，则对应的2路继电器都不吸合，如有其中一个按键按下时，则本按键对应的继电器吸合通电，从而控制电机的正转或反转。3组成对按键，3组之间不设定互锁关系，即为控制1号机构的电机正反转同时，也可以同步执行2号机构电机的正转或反转动作，或者也可以同时控制3号机构电机的正转或反转动作，即为三组动作可以联动协同，以确保在类似行车起重机应用中的起吊物体在上下同时还可以左右移动以及沿着车间向前或向后行走，把被吊物体托运到所需要的工作节点。另外我们可以根据客户要求，将六只按键以及

绿色启动设定为独立点动、独立自锁、开关功能（左按键按一下该组左键输出继电器闭合，右键按一下，该组左键对应输出继电器断开）以适应不同工况、不同设备的要求。