

10KW静音柴油发电机小尺寸

产品名称	10KW静音柴油发电机小尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

10KW静音柴油发电机小尺寸顾名思义就是通过燃烧来取得发电机发电动能，从而产生电能满足正常对电源的需求。所以发电机组的性能跟燃烧息息相关。如果将发电机组的燃烧消耗率达到高来帮助使用发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广发客户大的一位和关心的问题。

不论是价格还是性能上面，都有独特的优势，动力发电机组动力告诉你动力发电机组在启动的时候的一些常识介绍：

- 动力起动机每次运转不越30s，再次启动的时间距离为2min；
- 启动后15s内光滑油压力应到达70KPa，否则立刻检查油面；
- 启动后怠速3-5min才干加负荷，否则轴瓦会呈现霎时供油缺乏；
- 怠速不能越10min，否则会呈现熄灭室积炭、动力发起机增压器漏油等不良现象；
- 动力发起机水温不要低于60，否则燃油会进入机油而毁坏光滑，可用空车加速来使水温升高。

旋转油门轴（节流轴）来自调速器的燃油都要通过油门轴，受油门轴的控制，然后厚应喷润茶供油。旋转油门轴有两种结构形式，老式油门制是由在塞和垫片组成，用增减垫片来政变柱塞里油道大小，以调整供油压力.新式的油门辅是一个带螺纹的在塞组成的，柱塞柠进柠出来控制油道的大小。新式油/门轴是月前普遍来用的一种油/门轴，凡经过试验台架课好的油门触，均用一个小的钢球封死，不允许随意改变。在压力的作用下，燃油流入一个小的磁性滤清器里它一般位于油泵的顶端（有些位于底部）。这样。PT系统就有两道滤清装置，磁性滤清器主要滤掉齿轮泵带来的油组面的金属粉末杂质及磨损铁屑。该滤清器应遵守维修手册中的要求，经常用压缩空气进行清洗，滤网在安装时应注意方向，有孔的一端韧向泵体里面。油从滤网流出经油孔流至调速器室。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO14000ET

发电机参数

*、额定功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

- *、缸体结构：双缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V870F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护