

车载用12KW静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 车载用12KW静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508 |

产品详情

· 因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重；· 活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响发电机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系；

· 发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障；

· 积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机.5公斤左右。

交流车载用12KW静音柴油发电机的基本结构形式分为旋转电枢式和旋转磁场式。旋转电枢绕组发出的电能一般采用电刷和滑环来引接，所以不易引接出大电流，并容易产生火花及磨损。只适用于小容量、低电压交流发电机。一般交流发电机采用旋转磁场式结构。发电机的磁极结构可分为凸极式和隐极式。隐极式转子为圆柱形，与定子间气隙是均匀的，无明显磁极。凸极式转子有明显的磁极，南、北极相间排列，气隙不均匀，极弧低下气隙小，极间部分气隙大转子直径受到离心力的影响，有一定限制。隐极发电机适用于高速结构；为了增加容量，只能增加转子的长度。凸极发电机适用于中、低转速结构。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO16000ET

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO-2V910F

*、耗油量: 205g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、机油容积：2.3L

*、过载能力：110%/1h

*、缸径*行程：2*80*79mm

*、发动机功率：18HP

*、压缩比：19:1

整机参数

*、工作时间：7-12H

*、噪音 (db) 7M 60-78

*、燃油表：有

*、整机超载保护: 有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：210/245kg

*、外形尺寸：1060*610*670mm

*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护