

施工必备15KW静音柴油发电机

产品名称	施工必备15KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

施工必备15KW静音柴油发电机当分出的蜡开端堵塞滤清器然后影响油路的正常供油时，此刻的温度称为的冷虑点。以0号为例，其凝结点为0摄氏度，冷虑点为4摄氏度。通常在室外温度低于5摄氏度时，敞开机加热功用，使得的状况抱负，可随时投入作业。电加热会耗费一定量的电能，因而，应注意在恰当的温度敞开这一功用。例如，当温度远高于所运用的冷虑点时，不该敞开这一功用。发起机长时间运用构成的正常磨损，或因养护不妥构成的非正常磨损，均会使机的缸套构成纵行拉痕，缸径、活塞侧空隙超出规则值，使活塞环的撑力相应减小，呈现刮油不净景象。或因油环内的内撑歪曲簧断开在油环的开口方位，致使刮油不净而参加焚烧，构成机油严峻耗费表现，表现为机起动艰难，排气管有显着的蓝烟冒出，呼吸器喷油严峻。再者，活塞本应向上的一侧，在装置时因方向倒置使焚烧室构成倒置状况，虽不会影响发电机的起动，但机油的损耗会相当严峻，天天油耗在0.5公斤摆布。

检查燃油开关是否打开，同时手动排出油路空气，直到确认空气排尽查看机组防护装置是否完全有效。食检查蓄电池连线牢固可靠，控制面板上电池电压表读数正常。每次起动时间不要超过10秒，二次起动间隔时间不少于20秒。每次起动时间过长或两次起动间隔时间过短都可能损坏蓄电池和起动电机。在多次启动，当排烟管充满白烟时，要等到白烟充分散尽后，再进行启动操作。运行注意机油压力、水温、充电电压、三相电压和频率等仪表的指示值是否在正常范围内，倾听机组有无异响。如有不正常状况应立即停机。检查冷却水、燃油、排气、排风管有无泄漏。在空负荷或怠速工况下不要长时间动行。一般不要超过10分钟。在有条件的情况下尽可能带负载试机。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO18000ET

发电机参数

*、额定功率：15KW

*、后备功率：16KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式-

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO-2V910F

*、耗油量: 205g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、机油容积：2.3L

*、过载能力：110%/1h

*、缸径*行程：2*80*79mm

*、发动机功率：18HP

*、压缩比：19:1

整机参数

*、工作时间：7-12H

*、噪音 (db) 7M 60-78

*、燃油表：有

*、整机超载保护: 有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：210/245kg

*、外形尺寸：1060*610*670mm

*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护