

华庆军RS485通讯模块继电器模组支持Modbus协议远程控制开关量采集器

产品名称	华庆军RS485通讯模块继电器模组支持Modbus协议远程控制开关量采集器
公司名称	佛山市庆军电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华庆军 电话:075781809249 产地:广东佛山
公司地址	广东佛山市南海区联和大道2号超发创意园B座三楼
联系电话	075781809248 17328051391

产品详情

RS485通讯继电器模组

RS485通讯32路欧姆龙单开模组

RS485通讯32路输入板

RS485通讯直流放大板

RS485通讯输入输出混合模块

RS485通讯模输入模块

16路开关量输入模块（盒装）

32路开关路输入模块（微型）

更多新品，陆续上市.....

敬请期待~~

1：继电器输出参数

可根据自己购买的继电器品牌和型号对号入座：

继电器参数对照表(线圈电压12v/24v)

品牌

型号

触点形式

触点容量

欧姆龙

G2R-1(带底座)

一开一闭

10A/250VAC，10A/30VDC

和泉

RJ1V-C-D24(带底座)

12A/250VAC，12A/30VDC

宏发

HF115F(带底座)

12A/250VAC

泰科

RT314(带底座)

16A/250VAC

2：晶体管输出参数

输出管子型号：IRF9540N (场效应管)

控制负载电压：12~24VDC

持续负载电流： $\leq 2A$ (已配带散热器)

瞬间最大电流：16A (持续时间300mS)

输出类型： 触发后输出12~24VDC；未触发时：悬空

输出隔离： 支持(隔离电压 $\pm 1500V$)

输出指示灯：有

3：开关量输入参数

输入方式： 兼容NPN/PNP

触发电压： 直流3.3V / 5V / 12V / 24V可选

输入隔离： 支持(隔离电压 $\pm 1500V$)

输入指示灯：有

4：供电要求参数（参考值）

工作电压： 默认24V；12V(备注可选)

极限电压： 24V(18~30V) / 12V(10~15V)

电流要求： 继电器输出型 0.2A(4路全触发)

0.95A(32路全触发)

晶体管输出型 0.5A(16路全触发)

纯输入模块 0.3A(32路全触发)

反接保护： 所有产品均支持

5：通讯电路参数

是否隔离： 全隔离

隔离电压： $\pm 1500V$

通讯协议： Modbus-RTU

波特率： 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 BPS

数据格式： 1个起始位 8个数据位 奇偶校验 1个停止位或2个停止位

最大节点数： 32个模块共用总线

最大传输距离： >1000米(双绞线)

屏蔽端子： 支持