

防爆灯具BPC8720防爆平台灯BPC8720BPC8720BPC8720

产品名称	防爆灯具BPC8720防爆平台灯BPC8720BPC8720BPC8720BP C8720
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	650.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:BPC8720 类型:防爆照明灯
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	BPC8720
类型	防爆照明灯	防护等级	CT6
光源类型	金卤灯	光源功率	70/100/150 (W)
电压	220 (V)	主要适用范围	厂区

bpc8720_bpc8720_bpc8720

bpc8720防爆平台灯:适用范围：适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所、设施及造船行业作固定照明使用。一性能特点：优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。采用高强度气体放电灯作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达10000小时以上。外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘；精巧的结构设计，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。二使用方法：根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置，并根据灯具到220v电源的距离，准备好相应长度的三芯电缆线。将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管，并固定好灯具。打开镇流器箱的上盖固定螺钉，旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母，将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆，合上镇流器箱上盖，拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可照明。更换灯泡时，只需将灯具壳体顺时针方向旋转，即可将灯具壳体与上盖分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。警告：1、严禁带电打开。2、非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。三注意事项：使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器。当灯具到镇流器的距离超过2米需要更换电缆线。四技术参数：额定电压:220 vac50hz 外壳防护:ip65 进线口螺纹:g3/4 引入电缆: 8~ 14mm 外形尺寸: 181×265mm 总重量: 灯具:3.2kg镇流器箱:4.2kg五品质保证：本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产

品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.