

# 批发监控防雷器 12V/24V通用 室外专用 二合一防雷器 浪涌保护器

产品名称	批发监控防雷器 12V/24V通用 室外专用 二合一防雷器 浪涌保护器
公司名称	西安航嘉电子有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:航嘉/行家 型号:HJSPDJ2系列 产地:陕西西安
公司地址	西安市高新区高新四路3号高科广场D座20402
联系电话	029-88364839 15929725970

## 产品详情

HJSPDJ2/024E 监控二合一电涌保护器

适用范围：

主要用于对网络摄像机的电源（AC24V或DC12V）、网络线路实施电涌保护，它具有通流容量大、限制电压低、响应速度快，安装方便，防护失效LED指示等特点，可充分保护监控设备。

技术参数：

型号：HJSPDJ2/024E

功能：网络/电源

接入方式：串联

失效方式：面板指示灯熄灭时，防雷失效。

电源保护参数：

额定电压：AC24V或DC12V

负载电流：3A

保护水平：1025V

响应时间：25ns

标称放电电流：5KA

最大放点电流：10KA

网络保护参数

额定电压：5V

接口形式：RJ45

传输特性：100MHZ

保护线数：1、2、3、6

响应时间：线/线 1ns 线/地 100ns

保护水平：线/线 20V 线/地 600V

标称放电电流：2.5KA

最大放点电流：5KA

安装及维护：

1、本产品串联于被保护摄像机相应位置，距离摄像机不要超过0.5米,该电涌保护器适用于AC24V和DC12V的摄像机,应安装

于防水盒内或室内,该电涌保护器的OUT端与被保护摄像机的信号输入端相连,不能接反。

2、电源部分端子接法：电源线分别对应接于L/+、N/-，接地线与PE连接,PE端最大可安装2.5mm<sup>2</sup>接地线。

3、网络信号线接法：电涌保护器的输出端（OUT端）网络Ethernet端口网线与摄像机网口相连接，输入端(IN)的网口Ethernet与外接网线连接。注意网络部分只有1、2、3、6线数可以使用。

4、接地线建议选用2.5mm<sup>2</sup>导线,且尽可能短。不要在雷雨天时安装拆卸该电涌保护器。

5、本电涌保护器失效LED指示,失效时LED指示灯熄灭,正常时LED指示灯点亮.正常供电时LED指示灯不亮,就要更换该电涌保护器。

