

# 720芯光纤机柜定制尺寸精准

产品名称	720芯光纤机柜定制尺寸精准
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 720芯光纤机柜定制尺寸精准

什么是光纤机柜？如何选择合适的配线架？

ODF机柜是用来容纳光纤和进行光纤活动转接的部件，它的作用主要用于固定和收纳光纤、端接光纤和安装光纤耦合器，同时也可以保护光纤的接头，防止其被损害，总体来说是一个保护装置。

市面上光纤配线架也和很多产品一样，他们有共同的特征也有不同的点，不同的形状不同的规格。每个制造商都偶着各自独特的样式和主要特征。所以当我们在选择光纤配线架的时候，我们首先要考虑的因素是安装在墙上的还是机架上，是用于水平式系统、主干网还是集中式布线？

光纤配线架一般情况下是安装在配线柜内，对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。如果配线架是用于水平式系统，它的密度相对来说就会比较高，集中式光纤综合布线技术能在建筑物内形成主干或者水平通道，然后使用从工作区抽拉、互联或者拼接到中心分配器的光缆就能产生这种通道。当用于水平系统或者集中布线时，光纤可以是双模光纤或者四模光纤电缆。主干光纤可以是多模、单模或者混合光纤，而

这些通常使用连接器来对网络硬件进行补充。

产品名称：ODF光纤配线柜、ODF配线架、光纤配线架、ODF机柜、ODF配线柜

材质：冷轧板

安装标准：19英寸安装。

材料：材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上。

规格：高\*宽\*深MM:2260\*600\*600及高(2000或2200或2260)\*宽(600或800)\*深(600\*800).

颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.

前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.

后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.

进线方式：能同时满足上下进线.

表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.

整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.

机架接地：机柜保证电气导通，有完善的接地系统.

机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.

产品特点：1.前后无门、左右立柱，开放式结构；重量轻，安装方便。2.分区域、单元化设计：3. --左区为主设备区。4.--右区为电源区，电源区正、反面各一组，每组3个交流220V电源插销板，并设有1个指针式电流表，共二组。5.施工、安装操作维护十分方便。产品特点：

1.MODF光纤配线架是按YD1819-2008标准并以19/23英寸规格设计制造。19、21、23架内可集装风扇单元，交流、直流电源分配告警模块、RJ45接线模块、110跳线模块、高频模块、语音接线模块、ODF配线单元、DDF配线单元、接地排及设有提供用户安放网络交换机、SDH等19标准的多层托板及方便走线的走线槽等内容，其标准化程度高、集装内容多、用途广泛、维护使用方便，在音频（用户需要时）及高速数据通信中已被大量采用，并起到越来越重要的作用。2.

机架材料是采用优质冷轧钢板材料，经电镀喷塑而成，外形美观、结构牢固。

3.机架可分为宽架、窄架两种，结构形式分为封闭及敞开二种任用户选择。4.封闭机柜：前、后、左、右对称，前后均可开门（单开门、双开门），机架前后开孔式，左右侧门采用螺钉可装卸，方便安装维护。5.敞开机架：前后无门，左右共设二个立柱的开放式机架（龙门架）。

6.机架前视左侧留有连接防静电手腕带的接地柱。

7.上下走线空间充裕，上下留有走线孔。

8.单元化设计，可集装交流及直流电源，上述各类接线单元（其中ODF分为采用12芯一体化模块及采用六位适配器座板二种型式，DDF分为有源及无源二种型式）及接地排单元中的光缆及电缆均可上下走线。

9.有完善的接地系统。

10.柜内塑料件，采用阻燃材料。

工作条件：

温度：-5 ~ 40

相对湿度： 85% ( 30 时 )

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

技术要求：

1.引入电压：直流-48V  $\pm$  10%或交流220 V  $\pm$  10%

2.传输速率：3.1kHz，100Mbit/s，155Mbit/s

3.绝缘电阻：

任意二导体之间，任一导体与机架地之间，能承受1000V (AC)/1min作用，不击穿、无飞弧

加强芯防护接地装置与机架间，能承受3000V(DC)/1min作用，不击穿、无飞弧。

4.有告警功能。

5.有完善接地系统。(机架地及加强芯保护地，二者互相绝缘)

标志、包装、运输、贮存

4.1标志

4.1.1交接箱上应有标识，标明执行标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。

4.1.2交接箱上的连接器及箱体应有商标或生产厂家的性标记。箱体外部左上方位位置应性标注新疆广电的LOGO。

4.2包装

4.2.1交接箱应包装出厂，包装要求及包装箱面标志除应符合GB/T 3873中的规定外，需增加订单编号、产品名称、规格型号及生产厂商名称。

4.2.2包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

(1) 备附件及专用工具；

(2) 产品使用说明书；

(3) 产品合格证；

(4) 装箱清单。

4.3运输

交接箱包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

4.4贮存

光纤配线架应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ 55 。

宁波远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等，规格多样，可以完全根据您的需求来订做。ODF光纤配线架定制，欢迎来电咨询“720芯光纤机柜”。