

# 单相静音3KW柴油发电机

产品名称	单相静音3KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO3800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

是我的，终归是我的；不是我的，再去争取也会灰飞烟灭，何必呢？还是默默在角落做好一个旁观者，顺其自然，随遇而安，好好过自己的生活。大泽动力发电机点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)发电机组的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
- (4)发电机组应有接地良好的端子。
- (5)发电机组标内容齐全 有的产发电机它的参数和发电机的实际参数是相差好远的。意大泽动力公司生产的发电机参数和发电机本身的实际参数都是致的。

全自动并联控制系统单相静音3KW柴油发电机：

为了增加后备电源的弹性，或者因为负载太大，这时便需要考虑将两台或以上的发电机组并联（即并车），输出备用电源。并联须符合几种状态：

- 电压一致
- 频率一致
- 相序一致
- 相位角一致

一般备用机组并联好采用全自动装置，并且需要自动均衡负载。大泽动力的有功功率负载分配由全自动装置分配，它会对两台机组的电压、电流、相位作出比较，然后将负载平均分配到两台机组，而误差少于5%（对于不同功率的机组并联，可以通过整调或设置负载分配因数来平衡）。无功功率则由卡特彼勒新开发的数字式自动调压器负责，数字式自动调压器其伏特/赫兹特性可调，并且稳态调整率为0.25%，所以两台机组的无功功率分配偏差不大于5%，两台机组的内部环流不大于1%。

## 单相静音3KW柴油发电机

### 产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

### 技术参数：

\*、型号：TO3800ET-J

### 发电机参数

\*、额定功率：3KW

\*、后备功率：3.2KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相 数：单相

\*、直流输出：12-8.3（V-A）

### 发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

- \*、燃油型号：0#或-10#柴油
- \*、调速方式：自动调速
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：单缸、四冲程
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、控制装置：ECU
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、发动机型号 TO178F
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：15L
- \*、机油容积：1.65L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：75\*60mm
- \*、发动机功率：10HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音（db）7M 65-73
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：102kg

\*、外形尺寸：950\*570\*770mm

\*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护