

双缸全铜20KW静音柴油发电机

产品名称	双缸全铜20KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

大泽动力双缸全铜20KW静音柴油发电机由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和些大电网还没有到达的地区使用。发电机转速通常在1000转/分以下,容量在几千瓦到几千千瓦之间。发电机制造比较简单。机轴上输出的转矩呈周期性脉动，所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。因此,发电机的结构部件,别是转轴要有足够的强度和刚度，以防止这些部件因振动而断裂。此外，为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀，造成电压波动,引起灯光闪烁,发电机的转子也要求有较大的转动惯量，而且应使轴系的固有扭振频率与机的转矩脉动中任交变分量的频率相差20%以上，以免发生共振，造成断轴事故。新型发电机具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力、多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，是市质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位。

检查燃油开关是否打开，同时手动排出油路空气，直到确认空气排尽查看机组防护装置是否完全有效。食检查蓄电池连线牢固可靠，控制面板上电池电压表读数正常。每次起动时间不要超过10秒，二次起动间隔时间不少于20秒。每次起动时间过长或两次起动间隔时间过短都可能损坏蓄电池和起动电机。在多次启动，当排烟管充满白烟时，要等到白烟充分散尽后，再进行启动操作。运行注意机油压力、水温、充电电压、三相电压和频率等仪表的指示值是否在正常范围内，倾听机组有无异响。如有不正常状况应立即停机。检查冷却水、燃油、排气、排风管有无泄漏。在空负荷或怠速工况下不要长时间动行。一般不要超过10分钟。在有条件的情况下尽可能带负载试机。

双缸全铜20KW静音柴油发电机

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO22000ET

发电机参数

*、额定功率：20KW

*、后备功率：22KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式-

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V98
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：30L
- *、机油容积：3.2L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：24HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：12H-15H
- *、噪音 (db) 7M 65-69
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：340kg
- *、外形尺寸：1300*800*1030mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护