

12KW汽油开架式发电机实图

产品名称	12KW汽油开架式发电机实图
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO13O00ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW汽油开架式发电机实图大泽发电机的保养一般可以分为三个等级，每一个等级的保养都是按累计工作时间来进行的。累计工作100个小时或一个月就要进行一级保养，累计工作500个小时或六个月就要进行二级保养，累计工作1000~1500个小时或一年就要进行三级保养，前面我们已经介绍了一二级保养，下面将详细介绍发电机的三级保养。

- 1、检查气缸盖组件。检查气门、气门座、气门导管、气门弹簧、推杆和摇臂配合面的磨损情况，必要时进行修磨或更换。
- 2、检查活塞连杆组件。检查活塞环、气缸套、连杆小头衬套及连杆轴瓦的磨损情况，必要时更换。
- 3、检查曲轴组件。检查推力轴承、推力板的磨损情况，滚动主轴承内外圈是否有周向游动现象，必要时更换。
- 4、检查传动机构和配气相位。检查配气相位，观察传动齿轮啮合面磨损情况，并进行啮合间隙的测量，必要时进行修理或更换。

12KW汽油开架式发电机实图

- 5、检查喷油器。检查喷油器喷雾情况，必要时将喷嘴偶件进行研磨或更新。
- 6、检查喷油泵。检查柱塞偶件的密封性和飞铁销的磨损情况，必要时更换。
- 7、检查涡轮增压器。检查叶轮与壳底的间隙，浮动轴承、涡轮转子轴以及气封、油封等零件的磨损情况，必要时进行修理或更换。
- 8、检查机油泵、淡水泵。对易损零件进行拆检和测量，并进行调整。
- 9、检查气缸盖和进、排气管垫片。已损坏或失去密封作用的应更换。

10、检查充电大泽发电机和启动电机。清洗各机件、轴承、吹干后加注新的润滑脂，检查启动东莞大泽发电机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活。

技术参数

- *、产品型号：TO13O00ET
- *、额定功率：12KW
- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：92#、95#、98#
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：365G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：大泽动力
- *、发动机型号：TO-790
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、四冲程、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：37L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：950mm

*、宽：620mm

*、高：630mm

*、整机净重：150Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护