

投币设备 JAUNT CH100

产品名称	投币设备 JAUNT CH100
公司名称	珠海市京澳特电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JAUNT 产品型号:CH100
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市香洲狮山路417号618室
联系电话	86 0756 2119980/6100028 15916204197

产品详情

品牌 JAUNT 产品型号 CH100

公司官方网址：<http://www.zhuhachina.com> 客服qq：329722094 243359009 764150789

一、设计目标：

游戏机内安装ic卡预收费控制器，游戏机厂家将游戏机租给娱乐场所，娱乐场所经营者需要到游戏机厂家购买写上投币次数的ic卡，将写有投币次数的ic卡插入ic卡投币控制器，游戏机才能进行启用。游戏机每投币一次，ic卡的币数减一，当ic卡的币数为 0 时，游戏机停用，需重新将ic卡充值或购买新卡才能继续使用。

二、控制器原理：

游戏机插入有币额的ic卡时，每投币一次，ic卡上的币额减一，投币器一投币时，接通投币器一的输出继电器，启动投币器一对应的系统，同时启动投币器一的延时，当延时的倒计时为0时，对应投币器一的继电器释放，关闭投币器一对应的通道的游戏，再次投币时，循环上述的过程，投币器二的工作过程也一样。

三、系统组成：

ic卡投币控制系统软件

ic卡投币控制器

ic卡

上：gnd
下：+12v
投币机1交流触点
投币机2交流触点
投币机1的延时时间设置键
投币机2的延时时间设置键
投币机1控制继电器
投币机2控制继电器
图1
coun
gnd
coin(投币脉冲)
12v

四、硬件部分说明：

(1) ic卡投币控制器示意图：

(3) ic设置卡功能：用于设置投币控制器的用户代码，相同用户代码的消费卡可在对应的投币控制器使用，一般每个娱乐场所有唯一的一个用户代码，用同一张设置卡设定。

(4) 游戏延时设定：设定每次投币的延时。延时倒计时为 时，游戏自动断开。设定的方法如图1，按时间设定按键k1或k2，每按一次增加1分钟，最长延时是60分钟，设定到60分钟后再按设定键时延时回到 。按住设定键不松开时延时连续增加。

(5) 控制器在没有插入ic卡时，投币无效，插入ic卡 并且ic卡存有币额时，投币才有效。

(6) 一个控制器可接两个投币器，两个投币器的脉冲输出信号分别接入ic卡投币控制器的两个输入通道