

广东交直流指示仪表检定装置

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 广东交直流指示仪表检定装置 |
| 公司名称 | 成都世旭电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区簇桥创富中心A座1303 |
| 联系电话 | 028-87330110 15388193573 |

产品详情

简洁明了的中文界面，操作简单方便；可外接标准的PC/AT键盘；丰富的量程，适应更多的指示仪表校验；可无限量储存检表原始记录，数据管理功能可直接浏览记录数据；接线图显示，保证接线简单正确；能对多种电能表校验提供全面支持。

交直流指示仪表检定装置

产品简介本三相电能表检定装置（交直流指示仪表检定装置）是按照原电力部检定规程JJG124 - 93《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的三相0.05级表源一体化装置。装置中表的核心技术用的是数字信号处理器（DSP）和16位高速模数转换器组成的高精度工频交流采集器；源的信号部分用的是DSP和16位高速数模转换器组成可控制的正弦波、畸变波信号源。装置具有精度高、工作稳定可靠、操作方便，便于携带，实现了真正意义上的多功能电测量仪表检定，是广大企业计量工作者的得力助手。产品别称三相电能表检定装置 交直流指示仪表检定装置产品参数基本型

量程：
交流电压量程范围(三相)：100V, 300V, 660 V, 调节细度0.01%RG。
交流电压量程范围(单相)：30V, 100V, 300V, 660 V, 1000V, 调节细度0.01%RG。
交流电流范围(三相)：0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 30A, 调节细度0.01%RG。 频率范围：
40~70Hz, 调节细度0.002Hz 相位范围：0~360°, 调节细度0.01°。
直流电压量程范围(V桩头)：30V, 100V, 300V, 1000V, 调节细度0.01%RG 直流电压
量程范围(mV桩头)：75mV 调节细度0.01%RG 直流电流量程范围(A桩头)：
1A, 2A, 5A, 10A, 30A, 调节细度0.01%RG 直流电流量程范围(mA桩头)：20
mA, 调节细度0.01%RG 可扩展量程(选配)： 直流电压量程范围(mV桩头)：5
0mV, 150mV, 750mV, 3V, 15V调节细度0.01%RG 直流电流量程范围(mA桩头)
：5 mA, 50 mA, 200 mA, 调节细度0.01%RG 交流电压量程范围(mV桩头)：
15V, 调节细度0.01%RG。 交流电流范围(mA桩头)：200 mA, 调节细度0.01%RG。